

Max moc znamionowa
AC-3Znamionowy
prąd ciągły

Zakres nastaw

Wyzwalacz
przeciążeniowyWyzwalacz
zwarciovowy

Zaciski ze śrubą

Typ
Nr artykułu

Opak.



220 V 380 V 440 V 500 V 660 V
230 V 400 V 690 V
240 V 415 V I_u I_r I_{rm} P P P P P
kW kW kW kW kW

A



Wyłączniki silnikowe do układów rozrusznikowych

Wyłączniki z wyzwalaczem zwarciovym, bez ochrony przed przeciążeniem





—	—	—	—	0,06	0,16	—	2,2
—	0,06	0,06	0,06	0,12	0,25	—	3,5
0,06	0,09	0,12	0,12	0,18	0,4	—	5,6
0,09	0,12	0,18	0,25	0,25	0,63	—	8,8
0,12	0,25	0,25	0,38	0,55	1	—	14
0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,6	—	22
0,37	0,75	1,1	1,1	1,5	2,5	—	35
0,75	1,5	1,5	2,2	3	4	—	56
1,1	2,2	3	3	4	6,3	—	88
2,2	4	4	4	7,5	10	—	140
3	5,5	5,5	5,5	11	12	—	168
4	7,5	9	9	12,5	16	—	224
5,5	9	11	12,5	15	20	—	280
5,5	12,5	12,5	15	22	25	—	350
7,5	15	15	22	30	32	—	448

PKM0-0,16
072720PKM0-0,25
072721PKM0-0,4
072722PKM0-0,63
072723PKM0-1
072724PKM0-1,6
072725PKM0-2,5
072726PKM0-4
072727PKM0-6,3
072728PKM0-10
072729PKM0-12
278490PKM0-16
044502PKM0-20
203594PKM0-25
044503PKM0-32
278491

1 szt.

Wyłączniki do ochrony transformatorów



—	—	—	—	—	0,16	0,1–0,16	2,4
—	—	—	—	—	0,25	0,16–0,25	4,25
—	—	—	—	—	0,4	0,25–0,4	6,8
—	—	—	—	—	0,63	0,4–0,63	12
—	—	—	—	—	1	0,63–1	20
—	—	—	—	—	1,6	1–1,6	32
—	—	—	—	—	2,5	1,6–2,5	50
—	—	—	—	—	4	2,5–4	84
—	—	—	—	—	6,3	4–6,3	141
—	—	—	—	—	10	6,3–10	224
—	—	—	—	—	12	8–12	224
—	—	—	—	—	16	10–16	280
—	—	—	—	—	20	16–20	350
—	—	—	—	—	25	20–25	437

PKZM0-0,16-T
088907PKZM0-0,25-T
088908PKZM0-0,4-T
088909PKZM0-0,63-T
088910PKZM0-1-T
088911PKZM0-1,6-T
088912PKZM0-2,5-T
088913PKZM0-4-T
088914PKZM0-6,3-T
088915PKZM0-10-T
088916PKZM0-12-T
278492PKZM0-16-T
088917PKZM0-20-T
088918PKZM0-25-T
278493

1 szt.