


Nr kat.

Nr kat.



Elektroniczny sterownik załączający 2-krotny

8512 22 01


zasilanie	230V~; 50/60 Hz
pobór mocy (tryb gotowości)	< 1 W
lampa żarowe i halogeny 230 V	35 – 300 W / kanał
ściemniające lampy LED 230 V	12 – 54 W / kanał
ściemniające żarówki energooszczędne	15 – 54 W / kanał
ściemniające transformatory konwencjonalne	35 – 300 VA / kanał
transformatory elektroniczne	35 – 300 W / kanał
temperatura pracy	-5 - +45 °C
ilość rozszerzeń sterujących	nieograniczona
długość przewodów rozszerzeń	maks. 50 m/kanał
długość przewodów obciążenia	maks. 100 m
zacziski przyłączeniowe	maks. 2 x 1,5 / 1 x 2,5 mm ²
głębokość zabudowy	32 mm

Nie podłączać jednocześnie indukcyjnego i pojemnościowego typu obciążenia.

do numerów zam. 8514 21..., 8514 61..., 8564 81

- niski pobór energii
- płynny start oszczędzający lampy
- automatyczne ustawienie typu obciążenia
- możliwość ręcznego dostosowania typu obciążenia
- zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
- 2 wejścia rozszerzeń dla łączników zwiernych
- brak połączenia przewodzącego pomiędzy łapkami rozporowymi a pierścieniem nośnym
- zacziski śrubowe

Rozszerzenie czujników ruchu



Mechanizm rozszerzający do czujników ruchu

8532 01 01

zasilanie	230V~; 50/60 Hz
pobór mocy (oczekiwanie)	< 0,3 W
temperatura pracy	-5 - +45 °C
ilość rozszerzeń dla czujników ruchu	nieograniczona
głębokość zabudowy	32 mm

Wymagany przewód neutralny!

do numerów zam. 8534 11..., 8534 12 ..., 8534 21 ..., 8534 22 ..

- niski pobór energii
- w momencie demontażu nasadki stan załączenia jest utrzymany.
- z zabezpieczeniem przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
- brak połączenia przewodzącego pomiędzy łapkami rozporowymi a pierścieniem nośnym
- z zacziskami śrubowymi

Przyciski

Przycisk 1-krotny

biały, połysk	8514 11 39
czarny, połysk	8514 11 31

temperatura pracy -5 - +45 °C
do numerów zam. 8512 12 01, 8512 11 01, 8542 11 01, 8542 12 01

- niski pobór energii
- obsługa za pomocą 2 powierzchni
- zapamiętywanie wartości jasności załączenia dla ściemniacza

Przycisk 2-krotny

biały, połysk	8514 21 39
czarny, połysk	8514 21 39

temperatura pracy -5 - +45 °C
do numerów zam. 8542 21 01, 8512 22 01

- niski pobór energii
- obsługa za pomocą 2 powierzchni każdego przycisku
- zapamiętywanie wartości jasności załączenia dla każdego wyjścia ściemniacza

Przyciski radiowe

KNX RF przycisk 1-krotny quicklink

biały, połysk	8514 51 39
czarny, połysk	8514 51 31

częstotliwość radiowa	868,3 MHz
protokół radiowy	KNX
aktywność nadajnika	1%
kategoria odbiornika	2
liczba kanałów radiowych	2
liczba połączeń quicklink	maks. 20
moc nadajnika radiowego	< 10 mW
zasięg w terenie otwartym	maks. 100 m
zasięg w budynku	maks. 30 m
temperatura pracy	-5 - +45 °C

Do ręcznego i zdalnego sterowania droga radiową KNX
do numerów zam. 8512 11 01, 8512 12 01, 8542 12 01

- niski pobór energii
- funkcja resetu do ustawień fabrycznych
- konfigurowane zachowanie nadajnika i/lub odbiornika
- funkcje quicklink: załączanie, ściemnianie, ster. roletami, 2 sceny, załączanie czasowe, przycisk zwierny, pamięć
- połączenie z systemem przewodowym KNX, za pomocą centrali radiowej tebis TX / KNX
- dodatkowe funkcje ETS: dodatkowe 6 scen, ster. góra/dół 1 przyciskiem, tryb pracy, wartość ściemniania, sygnalizacja stanu, przycisk zwierny
- z diodą LED aplikacji / sygnalizacji kompatybilności z mechanizmem
- z diodami LED konfiguracji i funkcji
- z przyciskami konfiguracji i wyboru funkcji
- sposób pracy konfigurowalny jako 1 lub 2 powierzchniowy
- z możliwością zapamiętania jasności załączenia z mechanizmem ściemniacza
- z blokadą zapamiętania scen świetlnych
- z możliwością konfiguracji funkcji górnej i dolnej powierzchni klawisza z mechanizmem 1-krotnym
- bez narzędziowa konfiguracja funkcji - quicklink, za pomocą przycisków i wskaźnik diod LED