

Nr kat.

Nr kat.

Potencjometry DALI

ONE.platform



Potencjometr obrotowy DALI

2897

napięcie DALI 16V= (9,5 .. 22,5 V=);
 pobór prądu < 2 mA;
 urządzenia DALI max. 64;
 długość przewodów magistrali DALI (1,5 mm²) max. 200 m
 Nie należy stosować w połączeniu z innymi sterownikami DALI i centralkami DALI

do numerów zam. 1137 60 ..

Zgodny ze specyfikacją DALI IEC 60929.

Wymagane zasilanie zgodne ze specyfikacją DALI IEC 60929.

- z łącznikiem przyciskowym
- do załączania i regulowania urządzeniami EVG i transformatorami Tronic® z interfejsem DALI
- skuteczny jako sterownik centralny
- np. do świetlówek i niskonapięciowych lamp halogenowych
- do połączenia równoległego (jako ostatni sterownik)
- z możliwością nastawy podstawowego natężenia oświetlenia
- z zabezpieczeniem przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik)
- z zaciskami śrubowymi

T 12od str. T12

ONE.platform



Potencjometr obrotowy DALI z wbudowanym zasilaczem

2898

zasilanie 230 V~, 50/60 Hz
 napięcie DALI 16V=
 prąd wyjściowy max. 52 mA
 pobór mocy >= 1,5 W
 urządzenia DALI max.:
 z 1 aktywnym potencjometrem DALI 26
 z 4 aktywnymi potencjometrami DALI 104
 długość przewodów magistrali DALI (1,5 mm²) max. 200m

Nie należy stosować w połączeniu z innymi sterownikami DALI i centralkami DALI


do numerów zam. 1130 .., 1134 .., 1135 .., 1137 .., 53 137..

Zgodny ze specyfikacją DALI IEC 60929.

- z łącznikiem przyciskowym
- do załączania i regulowania urządzeniami EVG i transformatorami Tronic® z interfejsem DALI
- np. do świetlówek i niskonapięciowych lamp halogenowych
- skuteczny jako sterownik centralny
- z możliwością połączenia równoległego do 4 potencjometrów DALI z zasilaczem
- do zasilania i sterowania urządzeń DALI w trybie aktywnym
- bez zasilania sieciowego w trybie pasywnym
- zasilany z systemu DALI jako dodatkowy sterownik
- z możliwością nastawy podstawowego natężenia oświetlenia
- z zabezpieczeniem przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
- z zaciskami śrubowymi

T 12od str. T12

Ściemniacze obrotowe



Element centralny z pokrętką regulacyjną do ściemniacza obrotowego

biały, aksamit 1137 60 89
 antracyt aksamit, lakierowany 1137 60 86
 alu aksamit, lakierowany 1137 60 84

Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu uszczelnień nr zam. 1010 72 00

do numerów zam.: 2861 10, 2862 10, 2885, 2891 10, 2819 01, 2860 10, 2866 10, 2867 10, 2874, 2897

Regulatory obrotów



Element centralny z pokrętką regulacyjną do regulatora obrotów

biały, aksamit 1137 60 79
 antracyt aksamit, lakierowany 1137 60 76
 alu aksamit, lakierowany 1137 60 74

Ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu uszczelnień nr zam. 1010 72 00

do numerów zam.: 2968 01

Sterowanie oświetleniem

Ściemniacze przyciskowe

ONE.platform



Ściemniacz przyciskowy


8542 11 00

napięcie pracy 230V~; 50/60 Hz
 pobór mocy (oczekiwanie) < 0,3 W
 lampy żarowe i halogeny 230 V 25 – 400 W
 ściemniające transformatory konwencjonalne 25 – 400 W
 ilość uniw. rozszerzeń mocy maks. 2
 temperatura pracy -5 - +45 °C
 ilość rozszerzeń sterujących nieograniczona
 długość przewodów obciążenia maks. 100 m
 głębokość zabudowy 32 mm

do numerów zam. 8514 11.., 8514 51 .., 8534, 0165 99 01, 8564 81 ..

- niski pobór energii
- z możliwością zapamiętania jasności załączenia
- z płynnym startem oszczędzającym lampy
- ściemnianie przez wycięcie fazy
- z zabezpieczeniem przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
- z wejściem rozszerzeń dla łączników zwiernych oraz rozszerzeń czujników ruchu
- z możliwością rozszerzenia za pomocą uniwersalnego rozszerzenia mocy DMS
- brak połączenia przewodzącego pomiędzy łapkami rozporowymi a pierścieniem nośnym
- z zaciskami śrubowymi

ONE.platform



Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 1-krotny

8542 12 00

napięcie pracy 230V~; 50/60 Hz
 pobór mocy (oczekiwanie) < 0,3 W
 lampy żarowe i halogeny 230 V 25 – 400 W
 ściemniające lampy LED 230 V 5 – 70 W
 ściemniające żarówki energooszczędne 13 – 80 W
 ściemniające transformatory konwencjonalne 25 – 400 W
 transformatory elektroniczne 25 – 400 W
 ilość uniw. rozszerzeń mocy maks. 2
 temperatura pracy -5 - +45 °C
 ilość rozszerzeń sterujących nieograniczona
 długość przewodów obciążenia maks. 100 m
 głębokość zabudowy 32 mm

Nie podłączać jednocześnie indukcyjnego i pojemnościowego typu obciążenia.

do numerów zam. 8514 11.., 8514 51 .., 8534, 0165 99 01, 8564 81 ..

- niski pobór energii
- z płynnym startem oszczędzającym lampy
- ściemnianie przez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od typu obciążenia, samouczące
- z możliwością ręcznego ustawienia typu obciążenia
- z zabezpieczeniem przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
- z możliwością rozszerzenia za pomocą uniwersalnego rozszerzenia mocy DMS
- brak połączenia przewodzącego pomiędzy łapkami rozporowymi a pierścieniem nośnym
- z zaciskami śrubowymi