

Nr kat.

Nr kat.

one.platform

**Elektroniczny sterownik załączający 2-krotny**

8512 22 00

napięcie pracy	230V~; 50/60 Hz
pobór mocy (oczekiwanie)	< 1 W
lampy żarowe i halogeny 230 V	35 – 300 W / kanał
ściemniające lampy LED 230 V	12 – 40 W / kanał
ściemniające żarówki energooszczędne	15 – 54 W / kanał
ściemniające transformatory konwencjonalne	35 – 300 W / kanał
transformatory elektroniczne	35 – 300 W / kanał
temperatura pracy	-5 - +45 °C
ilość rozszerzeń sterujących	nieograniczona
długość przewodów obciążenia	maks. 100 m
głębokość zabudowy	32 mm

I od str. T26

Nie podłączać jednocześnie indukcyjnego i pojemnościowego typu obciążenia.

do numerów zam. 8514 21..., 8514 61..., 8564 81 ..


Uwaga! Nadaje się tylko do sterowania ściemniających obciążeń!

Podłączać lampy energooszczędne oraz LED 230V tylko w wersjach ściemniających.

- niski pobór energii
- z płynnym startem oszczędzającym lampy
- z zabezpieczeniem przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
- z możliwością ręcznego ustawienia typu obciążenia
- z 2 wejściami rozszerzeń dla łączników zwiernych
- brak połączenia przewodzącego pomiędzy łapkami rozporowymi a pierścieniem nośnym z zaciskami śrubowymi

Rozszerzenie czujników ruchu

one.platform

**Mechanizm rozszerzający do czujników ruchu**

8532 01 00

napięcie pracy	230V~; 50/60 Hz
pobór mocy (oczekiwanie)	< 0,3 W
temperatura pracy	-5 - +45 °C
ilość rozszerzeń dla czujników ruchu	nieograniczona
głębokość zabudowy	32 mm

Wymagany przewód neutralny!

do numerów zam. 8534 11..., 8534 12 ..., 8534 21 ..., 8534 22 ..

- niski pobór energii
- w momencie demontażu nasadki stan załączenia jest utrzymany.
- z zabezpieczeniem przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
- brak połączenia przewodzącego pomiędzy łapkami rozporowymi a pierścieniem nośnym
- z zaciskami śrubowymi

Przyciski**Przycisk 1-krotny**

biały, aksamit
antracyt, aksamit lakierowany
alu aksamit, lakierowany

8514 11 29

8514 11 26

8514 11 24

temperatura pracy -5 - +45 °C
do numerów zam. 8512 12 00, 8512 11 00, 8542 11 00,
8542 12 00, 8542 17 00

I od str. T25

- niski pobór energii
- obsługa za pomocą 2 powierzchni
- zapamiętywanie wartości jasności załączenia dla ściemniacza

**Przycisk 2-krotny**

biały, aksamit
antracyt, aksamit lakierowany
alu aksamit, lakierowany

8514 21 29

8514 21 26

8514 21 24

temperatura pracy -5 - +45 °C
do numerów zam. 8542 21 00, 8512 22 00

I od str. T25

- niski pobór energii
- obsługa za pomocą 2 powierzchni każdego przycisku
- zapamiętywanie wartości jasności załączenia dla każdego wyjścia ściemniacza

Przyciski radiowe**KNX RF przycisk 1-krotny quicklink**

biały, aksamit
antracyt, aksamit lakierowany
alu aksamit, lakierowany

8514 51 29

8514 51 26

8514 51 24

częstotliwość radiowa	868,3 MHz
protokół radiowy	KNX
aktywność nadajnika	1 %
kategoria odbiornika	2
liczba kanałów radiowych	2
liczba połączeń quicklink	maks. 20
moc nadajnika radiowego	< 10 mW
zasięg w terenie otwartym	maks. 100 m
zasięg w budynku	maks. 30 m
temperatura pracy	-5 - +45 °C
Do ręcznego i zdalnego sterowania drogą radiową KNX	
do numerów zam. 8512 11 00, 8512 12 00, 8542 11 00, 8542 12 00, 8502 01 00, 8542 17 00	

- niski pobór energii
- funkcja resetu do ustawień fabrycznych)
- konfigurowane zachowanie nadajnika i/lub odbiornika
- funkcje quicklink: załączanie, ściemnianie, ster. roletami, 2 sceny, załączanie czasowe, przycisk zwierny, pamięć
- połączenie z systemem przewodowym KNX, za pomocą centrali radiowej tebis TX / KNX
- dodatkowe funkcje ETS: dodatkowe 6 scen, ster. góra/dół 1 przyciskiem, tryb pracy, wartość ściemniania, sygnalizacja stanu, przycisk zwierny
- z diodą LED aplikacji / sygnalizacji kompatybilności z mechanizmem
- z diodami LED konfiguracji i funkcji
- z przyciskami konfiguracji i wyboru funkcji
- sposób pracy konfigurowalny jako 1 lub 2 powierzchniowy
- z możliwością zapamiętania jasności załączenia z mechanizmem ściemniacza
- z blokadą zapamiętania scen świetlnych
- z możliwością konfiguracji funkcji górnej i dolnej powierzchni klawisza z mechanizmem 1-krotnym
- bez narzędziowa konfiguracja funkcji - quicklink, za pomocą przycisków i wskazań diod LED