

Czujnik ruchu i zmierzchu. IS 3180 COM1 AP kwadrat

- wymiary: 95 x 95 x 65 mm
- zasilanie sieciowe: 220-240 V, 50/60 Hz
- typ czujnika: PIR
- montaż: ściana
- wysokość montażu: 1,8 – 2,5 m
- moc: max 2000 W, max. 8szt źródeł energooszczędnych / źródeł LED C<176μF
- kąt wykrywania: 180° z kątem rozwarcia 90°
- zasięg czujnika: ustawienie standardowe 1: 8 – 20 m
ustawienie standardowe 2: 4 – 8 m
- ustawienie czasu: 5 s – 15 min (oraz tryb impulsowy ok. 2 s.)
- czułość zmierzchowa: 2 – 1000 lx
- materiał: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
- IP: IP54
- Temperatura pracy: - 20°C – +50°C

ST009113 biały

