





Znamionowe napięcie pracy U_e V	Znamionowy prąd pracy I_e mA	Pobór mocy P W	Kolor	Typ Nr artykułu	Opak.
--	---	----------------------	-------	--------------------	-------

Elementy z diodami LED z zaciskami sprężynowymi (Cage-Clamp)

→ Projektowanie


Cage Clamp jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH, Minden



Mocowanie do płyty czołowej 	12–30 V AC/DC	8–15	0,26 przy 24 V		M22-CLED-W 216569	20 szt.
					M22-CLED-R 216570	
					M22-CLED-G 216571	
					M22-CLED-B 218061	
	85–264 V AC, 50/60 Hz	5–15	0,33 przy 230 V		M22-CLED230-W 216575	20 szt.
					M22-CLED230-R 216576	
					M22-CLED230-G 216577	
					M22-CLED230-B 218063	
Mocowanie do ścianki tylnej 	12–30 V AC/DC	8–15	0,26 przy 24 V		M22-CLEDC-W 216572	20 szt.
					M22-CLEDC-R 216573	
					M22-CLEDC-G 216574	
					M22-CLEDC-B 218062	
	85–264 V AC, 50/60 Hz	5–15	0,33 przy 230 V		M22-CLEDC230-W 216578	20 szt.
					M22-CLEDC230-R 216579	
					M22-CLEDC230-G 216580	
					M22-CLEDC230-B 218064	

Usprzęt do elementów z LED-ami

Mocowanie do płyty czołowej i do ścianki tylnej → Projektowanie



Rezystor dopasowujący do LED-ów Do podłączenia elementów LED 12-30V	42–60 V AC/DC	M22-XLED60 231078	10 szt.
	220 V AC/DC	M22-XLED220¹⁾ 271541	
Tester do LED-ów	12–240 V AC/DC	M22-XLED-T 231079	
	85–264 V AC	M22-XLED230-T 231080	

Uwagi

Dla napędów przycisków, lampek sygnalizacyjnych, napędów przycisków podświetlanych i przełączników podświetlanych obowiązuje:

M22...-R tylko w połączeniu z M22-LED...-R
M22...-G tylko w połączeniu z M22-LED...-G
M22...-W tylko w połączeniu z M22-LED...-W
M22...-Y tylko w połączeniu z M22-LED...-W
M22...-B w połączeniu z M22-LED...-W lub M22-LED...-B

¹⁾ Temperaturowy zakres pracy: –25°C do +55°C