




			Wykonanie stacjonarne z podłączeniem na śruby		Wykonanie stacjonarne z zaciskami skrzynkowymi	
	Prąd znamionowy = znamionowy prąd ciągły $I_n = I_u$ A	Zabezpieczenie zwar- ciowe max bezpiecz- nik charakterystyka gL A gL	Typ Nr artykułu		Typ Nr artykułu	
Rozłączniki mocy						
2 położenia łączenia I, 0						
	63	125	Podłączenie na śrubę jako wyposażenie dodatkowe		PN1-63 259140	R
	100	125			PN1-100 259141	R
	125	125			PN1-125 259142	R
	160	160			PN1-160 281235	R
	160	250	PN2-160 266005	S	PN2-160-BT 110308	R
	200	250	PN2-200 266006	S	PN2-200-BT 110309	R
	250	250	PN2-250 266007	S	PN2-250-BT 110310	R
	400	630	PN3-400 266017	S	PN3-400-BT 110314	R
	630	630	PN3-630 266018	S	PN3-630-BT 110315	R
3 położenia łączenia I, +, 0; sterowany zdalnie wyzwalaczem napięciowym XU/XA, napędem zdalnym XR, do wyposażenia wskaźnikiem wyzwolenia M22-K..						
	63	125	Podłączenie na śrubę jako wyposażenie dodatkowe		N1-63 259143	R
	100	125			N1-100 259144	R
	125	125			N1-125 259145	R
	160	160			N1-160 281236	R
	160	250	N2-160 266008	S	N2-160-BT 110311	R
	200	250	N2-200 266009	S	N2-200-BT 110312	R
	250	250	N2-250 266010	S	N2-250-BT 110313	R
	400	630	N3-400 266019	S	N3-400-BT 110316	R
	630	630	N3-630 266020	S	N3-630-BT 110317	R
	800	1600	N4-800 266025	S	Zaciski jako wyposażenie dodatkowe	
	1000	1600	N4-1000 266026	S		
	1250	1600	N4-1250 266027	S		
	1600	1600	N4-1600 266028	S		