


Moc znamionowa kVA	Moc krótkotrwała kVA	Typ Nr artykułu	Opak.	Liczba Cu ¹⁾	Uwagi
Jednofazowe transformatory sterujące, separujące i bezpieczeństwa IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6 VDE 0570 część 2-2, część 2-6 (transformatory bezpieczeństwa), część 2-4 (transf. separujące) Znamionowe napięcie wejściowe 50–950 ±5% V Znamionowe napięcie wyjściowe 12–1000 V					
					
0,06	0,13	STZ0,06(*/*) 914761	1 szt.	0,50	Transformatory o znamionowym napięciu wyjściowym ≤ 50 V mogą zgodnie z IEC/EN 61558 być stosowane jako transformatory bezpieczeństwa. Przykład zamówienia Oznaczenie typu musi być w zamówieniu uzupełnione o następujące dane: STZ0,06(*/*) 1. gwiazdka Δ Znamionowe napięcie wejściowe 2. gwiazdka Δ Znamionowe napięcie wyjściowe • wymagany typ STZ0,06 • wymagane znamionowe napięcie wejściowe 230 V • wymagane znamionowe napięcie wyjściowe 12 V Prawidłowe oznaczenie typu to STZ0,06(230/12) Uwaga! Transformatory na napięcia preferowane 400/230 V, 400/24 V, 230/230 V, 230/24 V są dostarczane tylko jako STI → Strona 15/6, jeśli żadne inne dodatki, np. uzwojenie ekranujące, nie są zamawiane. Wyposażenie dodatkowe → Strona 15/10
0,1	0,24	STZ0,1(*/*) 914762		0,60	
0,16	0,36	STZ0,16(*/*) 914763		0,60	
0,2	0,44	STZ0,2(*/*) 914764		1,00	
0,25	0,6	STZ0,25(*/*) 914765		1,00	
0,315	0,75	STZ0,315(*/*) 914766		1,30	
0,4	1,1	STZ0,4(*/*) 914767		1,30	
0,5	1,6	STZ0,5(*/*) 914768		1,50	
0,63	1,7	STZ0,63(*/*) 914769		2,00	
0,8	2	STZ0,8(*/*) 914770		2,30	
1	2,8	STZ1,0(*/*) 914771		3,00	
1,3	3,7	STZ1,3(*/*) 914772		4,00	
1,6	5,5	STZ1,6(*/*) 914773		4,50	
2	7	STZ2,0(*/*) 914774		5,50	
2,5	9	STZ2,5(*/*) 914775		5,50	
3	11,5	STZ3,0(*/*) 914776		8,00	
4	15	STZ4,0(*/*) 914777		10,40	
5,3	13	STZ5,3(*/*) 201060		12,50	
8,3	21	STZ8,3(*/*) 201062		14,00	
13,3	34	STZ13,3(*/*) 201064		27,00	

