

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PowerLogic Amperomierz analogowy 3In AMP bez podziałki 72x72mm

16004

Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Skrócona nazwa urządzenia	AMP
Typ produktu lub komponentu	Amperomierz
Zgodność gamy	Prisma P25M drzwi Prisma Multifix TED drzwi
Rodzaj technologii	Ferromagnetyczny
Rodzaj skali	62 mm ponad 90°
Podstawa montażowa	Płyta czołowa

Parametry uzupełniające

Rodzaj pomiaru	Prąd
Klasa dokładności	Klasa 1,5
Pobór mocy	1,1 VA
Pobór mocy w VA	1,1 VA
Wytrzymałość przeciążeniowa	1.2 In, w sposób ciągły 10 In, 5 s
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Położenie pracy	30°/pionowo
Szerokość	72 mm
Wysokość	72 mm
Głębokość	75 mm
Dryf temperaturowy	+/- 0,003 %/°C

Środowisko pracy

Normy	IEC 60051-1 IEC 61000-4 IEC 61010-1
Stopień ochrony IP	IP52
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Temperatura odniesienia	23 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	192 g
Wysokość dla opakowania 1	8,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,4 cm
Długość dla opakowania 1	10,4 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	33
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,81 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------