



ENDRESS®

Power Generators

ESE 3200 P

Numer zamówi **290105**

Kluczowe cechy

Typ generatora	synchron
Moc maks. 1~ [kVA/kW]	2,8 / 2,8
Moc ciągła 1~ [kVA/kW]	2,5 / 2,5
Napięcie znamionowe [V]	230
Prąd znamionowy [A]	10,9
Sprawność [cos φ]	1
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	23

Silnik

Typ konstrukcji	1-cylindrowy, 4-suwowy, OHV
Pojemność skokowa [cm³]	212
Moc przy 3000 obr./min.	3,4
Emisja CO2 [g / kWh]	932,85
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa [l]	12
Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	10
System rozruchowy	Rozrusznik ręczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	96
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	71
Ciężar ca. [kg]	42,5
Wymiary D x S x W [mm]	593 x 465 x 458
Gniazda	1 x Schuko 230 V / 16 A 1 x 12 V / 8,3 A

„Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu (rodziny) silników w czasie stałego cyklu badania w warunkach laboratoryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie stanowi żadnej gwarancji osiągnięć danego silnika”.

Wyposażenie

Automatyczna regulacja napięcia AVR
Powiększony zbiornik wydłużający czas pracy
Wskaźnik poziomu paliwa
Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2021-12-8

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl



ESE 3200 P

Numer zamówi 290105

ENDRESS 
Power Generators

Akcesoria

Zestaw kół

Numer produktu:

161 041

выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2021-12-8

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
e-mail: info@endress-polska.pl

