

Zasilacze do diod LED, seria HLG-B



Producent	MEAN WELL
Typ zasilacza	impulsowy
Zastosowanie	LED
Rodzaj zasilacza	stałonapięciowy, stałoprądowy
Liczba wyjść	1
Podłączenie elektryczne	przewody 300mm
Zabezpieczenie	przeciwprzeciążeniowe OPP, przeciwprzepięciowe OVP, przeciwzwarceniowe SCP, przegrzanie OTP
Właściwości	znamionowe parametry uzyskiwane przy pełnym obciążeniu
Napięcie zasilania	90...305V AC
Napięcie zasilania	127...431V DC
Temperatura pracy	-40...70°C
Klasa szczelności	IP67

Symbol	Funkcje dodatkowe	Wymiary	Moc	I _{wyj}	Wymiary zewn.	Masa	Sprawność	Seria producenta	Napięcie wyjściowe
			[W]	[A]	[mm]	[kg]	[%]		[V DC]
HLG-40H-12B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 1.	39,96	3,33	61,5x171x36,8	0,73	86,5	HLG-40H	12
HLG-40H-24B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 1.	40,08	1,67	171x61,5x36,8	0,73	88	HLG-40H	24
HLG-40H-36B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 1.	40,32	1,12	171x61,5x36,8	0,73	88,5	HLG-40H	36
HLG-40H-42B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 1.	40,32	0,96	61,5x171x36,8	0,73	88,5	HLG-40H	42
HLG-40H-48B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 1.	40,32	0,84	171x61,5x36,8	0,73	89,5	HLG-40H	48
HLG-40H-54B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 1.	40,5	0,75	171x61,5x36,8	0,73	89,5	HLG-40H	54
HLG-60H-15B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 2.	60	4	171x61,5x36,8	0,73	87,5	HLG-60H	15
HLG-60H-20B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 2.	60	3	171x61,5x36,8	0,73	89	HLG-60H	20
HLG-60H-24B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 2.	60	2,5	171x61,5x36,8	0,73	89,5	HLG-60H	24
HLG-60H-30B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 2.	60	2	171x61,5x36,8	0,73	90	HLG-60H	30
HLG-60H-36B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 2.	61,2	1,7	171x61,5x36,8	0,73	90	HLG-60H	36
HLG-60H-42B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 2.	60,9	1,45	171x61,5x36,8	0,73	90	HLG-60H	42

HLG-60H-48B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 2.	62,4	1,3	171x61,5x36,8	0,73	90,5	HLG-60H	48
HLG-60H-54B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 2.	62,1	1,15	171x61,5x36,8	0,73	90,5	HLG-60H	54
HLG-80H-12B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 3.	60	5	61,5x195,6x38,8	0,84	88	HLG-80H	12
HLG-80H-15B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 3.	75	5	195,6x61,5x38,8	0,84	89	HLG-80H	15
HLG-80H-20B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 3.	80	4	195,6x61,5x38,8	0,84	90	HLG-80H	20
HLG-80H-24B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 3.	81,6	3,4	195,6x61,5x38,8	0,84	90,5	HLG-80H	24
HLG-80H-30B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 3.	81	2,7	195,6x61,5x38,8	0,84	91	HLG-80H	30
HLG-80H-36B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 3.	82,8	2,3	195,6x61,5x38,8	0,84	91	HLG-80H	36
HLG-80H-42B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 3.	81,9	1,95	195,6x61,5x38,8	0,84	91	HLG-80H	42
HLG-80H-48B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 3.	81,6	1,7	195,6x61,5x38,8	0,84	91	HLG-80H	48
HLG-80H-54B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 3.	81	1,5	195,6x61,5x38,8	0,84	91	HLG-80H	54
HLG-100H-20B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 4.	96	4,8	220x68x38,8	1,12	93	HLG-100H	20
HLG-100H-24B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 4.	96	4	220x68x38,8	1,12	93	HLG-100H	24
HLG-100H-30B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 4.	96	3,2	220x68x38,8	1,12	93	HLG-100H	30
HLG-100H-36B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 4.	95,4	2,65	220x68x38,8	1,12	93	HLG-100H	36
HLG-100H-48B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 4.	96	2	220x68x38,8	1,12	93	HLG-100H	48
HLG-100H-54B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 4.	95,58	1,77	220x68x38,8	1,12	93	HLG-100H	54
HLG-120H-12B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 5.	120	10	220x68x38,8	1,12	92	HLG-120H	12
HLG-120H-15B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 5.	120	8	220x68x38,8	1,12	92	HLG-120H	15
HLG-120H-20B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 5.	120	6	220x68x38,8	1,12	93	HLG-120H	20
HLG-120H-24B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 5.	120	5	220x68x38,8	1,12	93	HLG-120H	24
HLG-120H-30B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 5.	120	4	220x68x38,8	1,12	93	HLG-120H	30
HLG-120H-36B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 5.	122,4	3,4	220x68x38,8	1,12	93	HLG-120H	36
HLG-120H-42B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 5.	121,8	2,9	220x68x38,8	1,12	93	HLG-120H	42

HLG-120H-48B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 5.	120	2,5	220x68x38,8	1,12	93,5	HLG-120H	48
HLG-120H-54B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 5.	124,2	2,3	220x68x38,8	1,12	93,5	HLG-120H	54
HLG-150H-12B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 6.	150	12,5	228x68x38,8	1,15	91,5	HLG-150H	12
HLG-150H-15B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 6.	150	10	228x68x38,8	1,15	92	HLG-150H	15
HLG-150H-20B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 6.	150	7,5	228x68x38,8	1,15	93	HLG-150H	20
HLG-150H-24B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 6.	151,2	6,3	228x68x38,8	1,15	93	HLG-150H	24
HLG-150H-30B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 6.	150	5	228x68x38,8	1,15	93,5	HLG-150H	30
HLG-150H-36B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 6.	151,2	4,2	228x68x38,8	1,15	93,5	HLG-150H	36
HLG-150H-42B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 6.	151,2	3,6	228x68x38,8	1,15	94	HLG-150H	42
HLG-150H-48B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 6.	153,6	3,2	228x68x38,8	1,15	94	HLG-150H	48
HLG-150H-54B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 6.	151,2	2,8	228x68x38,8	1,15	94	HLG-150H	54
HLG-185H-12B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 7.	156	13	228x68x38,8	1,15	91,5	HLG-185H	12
HLG-185H-15B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 7.	172	11,5	228x68x38,8	1,15	92	HLG-185H	15
HLG-185H-20B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 7.	186	9,3	228x68x38,8	1,15	93	HLG-185H	20
HLG-185H-24B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 7.	187,2	7,8	228x68x38,8	1,15	93,5	HLG-185H	24
HLG-185H-30B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 7.	186	6,2	228x68x38,8	1,15	93,5	HLG-185H	30
HLG-185H-36B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 7.	187,2	5,2	228x68x38,8	1,15	93,5	HLG-185H	36
HLG-185H-42B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 7.	184,8	4,4	228x68x38,8	1,15	94	HLG-185H	42
HLG-185H-48B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 7.	187,2	3,9	228x68x38,8	1,15	94	HLG-185H	48
HLG-185H-54B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 7.	186,3	3,45	228x68x38,8	1,15	94	HLG-185H	54
HLG-240H-12B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 8.	192	16	244,2x68x38,8	1,3	90	HLG-240H	12
HLG-240H-15B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 8.	225	15	244,2x68x38,8	1,3	90	HLG-240H	15
HLG-240H-24B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 8.	240	10	244,2x68x38,8	1,3	92,5	HLG-240H	24
HLG-240H-30B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 8.	240	8	244,2x68x38,8	1,3	92,5	HLG-240H	30

HLG-240H-36B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 8.	241,2	6,7	244,2x68x38,8	1,3	92,5	HLG-240H	36
HLG-240H-42B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 8.	240,24	5,72	244,2x68x38,8	1,3	92,5	HLG-240H	42
HLG-240H-48B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 8.	240	5	244,2x68x38,8	1,3	93	HLG-240H	48
HLG-240H-54B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 8.	240,3	4,45	244,2x68x38,8	1,3	93,5	HLG-240H	54
HLG-320H-12B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 9.	264	22	252x90x43,8	1,88	91	HLG-320H	12
HLG-320H-15B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 9.	285	19	252x90x43,8	1,88	92,5	HLG-320H	15
HLG-320H-24B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 9.	320,16	13,34	252x90x43,8	1,88	94	HLG-320H	24
HLG-320H-30B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 9.	321	10,7	252x90x43,8	1,88	94	HLG-320H	30
HLG-320H-36B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 9.	320,4	8,9	252x90x43,8	1,88	94,5	HLG-320H	36
HLG-320H-42B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 9.	321,3	7,65	252x90x43,8	1,88	95	HLG-320H	42
HLG-320H-48B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 9.	321,6	6,7	252x90x43,8	1,88	95	HLG-320H	48
HLG-320H-54B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 9.	321,3	5,95	252x90x43,8	1,88	95	HLG-320H	54
HLG-480H-24B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 10.	480	20	262x125x43,8	2,8	94	HLG-480H	24
HLG-480H-30B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 10.	480	16	262x125x43,8	2,8	94,5	HLG-480H	30
HLG-480H-36B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 10.	480	13,3	262x125x43,8	2,8	95	HLG-480H	36
HLG-480H-42B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 10.	480	11,4	262x125x43,8	2,8	95	HLG-480H	42
HLG-480H-48B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 11.	480	10	262x125x43,8	2,8	94,5	HLG-480H	48
HLG-480H-54B	funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 11.	480	8,9	262x125x43,8	2,8	95	HLG-480H	54
HLG-600H-12B	dodatkowe wyjście standby 5V DC; funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 12.	480	40	280x144x48,5	3,9	92	HLG-600H	12
HLG-600H-24B	dodatkowe wyjście standby 5V DC; funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 12.	600	25	280x144x48,5	3,9	95	HLG-600H	24
HLG-600H-30B	dodatkowe wyjście standby 5V DC; funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 12.	600	20	280x144x48,5	3,9	95	HLG-600H	30
HLG-600H-36B	dodatkowe wyjście standby 5V DC; funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 12.	601,2	16,7	280x144x48,5	3,9	95,5	HLG-600H	36
HLG-600H-42B	dodatkowe wyjście standby 5V DC; funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 12.	600,6	14,3	280x144x48,5	3,9	96	HLG-600H	42

HLG-600H-48B	dodatkowe wyjście standby 5V DC; funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 12.	600	12,5	280x144x48,5	3,9	96	HLG-600H	48
HLG-600H-54B	dodatkowe wyjście standby 5V DC; funkcja ściemniania 1-10V DC; funkcja ściemniania PWM; funkcja ściemniania rezystancyjnego; PFC aktywne	Rys. 12.	604,8	11,2	280x144x48,5	3,9	96	HLG-600H	54

Zarządzanie opisem produktu: www.parcateu