



ENDRESS 
Power Generators

ESE 3000 BS

Numer zamówi **240209**

Kluczowe cechy

Typ generatora	synchron
Moc maks. 1~ [kVA/kW]	2.8/2.8
Moc ciągła 1~ [kVA/kW]	2.5/2.5
Napięcie znamionowe [V]	230
Prąd znamionowy [A]	10,9
Sprawność [cos φ]	1
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	23

Silnik

Typ konstrukcji	1-cyl. 4-suwowy OHV
Pojemność skokowa [cm³]	193
Moc przy 3000 obr./min.	4,9
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa [l]	20
Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	14,3
System rozruchowy	Rozrusznik ręczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	95
Ciężar ca. [kg]	53
Wymiary D × S × W [mm]	640 x 475 x 526
Gniazda	2 x 230V 16A

„Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu (rodziny) silników w czasie stałego cyklu badania w warunkach laboratoryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie stanowi żadnej gwarancji osiągnięć danego silnika”.

Wypożenie

- Powiększony zbiornik wydłużający czas pracy
- Wskaźnik poziomu paliwa
- 4-funkcyjny wyświetlacz zapewniający przegląd wszystkich parametrów
- Składane uchwyty
- Sterowanie AVR
- Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
- Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2022-12-7

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
 ul. Roosevelta 2A
 66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
 Faks: +4895 717 33 14
 e-mail: info@endress-polska.pl

