

Transformatory standardowe


Jednofazowe transformatory sterujące STZ transformatory separujące STZ transformatory bezpieczeństwa STZ	1
Odczepy uzwojenia pierwotnego $\pm 5\%$ budowane i sprawdzane zgodnie z IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570-2-2/2-4/2-6, UL 506, CSA 22.2 Nr 66	
→ Strona 15/7	
Trójfazowe transformatory sterujące DTZ transformatory separujące DTZ transformatory bezpieczeństwa DTZ	2
Odczepy uzwojenia pierwotnego $\pm 5\%$ budowane i sprawdzane zgodnie z IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570-2-2/2-4/2-6, UL 506, CSA 22.2 Nr 66	
→ Strona 15/8	
Jednofazowe transformatory sterujące STI transformatory separujące STI transformatory bezpieczeństwa STI	3
Odczepy uzwojenia pierwotnego $\pm 5\%$ budowane i sprawdzane zgodnie z IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570-2-2/2-4/2-6, UL 506, CSA 22.2 Nr 66	
→ Strona 15/6	
Jednofazowe transformatory sterujące STN	3
Odczepy uzwojenia pierwotnego $\pm 5\%$ budowane i sprawdzane zgodnie z IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570-2-2 UL 506, CSA 22.2 Nr 66	
→ Strona 15/4	
Jednofazowe transformatory wielouzwojeniowe UTI	4
Odczepy uzwojenia pierwotnego od 208 do 600 V budowane i sprawdzane zgodnie z IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570-2-2/2-4/2-6, UL 506, CSA 22.2 Nr 66	
→ Strona 15/9	
Zasilacze uniwersalne AING	5
Odczepy uzwojenia pierwotnego $\pm 5\%$ Transformator bezpieczeństwa zgodny z IEC/EN 61558-2-2/2-6, VDE 0570-2-2/2-6, Dla każdego napięcia wyjściowego	
• bezpiecznik • dioda LED • styk przełączny	
→ Strona 15/9	

Wyposażenie transformatorów


Odczepy dodatkowe	6
Uzwojenie pierwotne, uzwojenie wtórne	
→ Strona 15/11	
Uzwojenie ekranujące	7
→ Strona 15/10	
Obudowa z blachy stalowej, stopień ochrony IP23	8
Obudowa podwyższająca stopień ochrony	
Wybór wyposażenia	
→ Wskazówki dotyczące zamówienia określonego transformatora	
→ Strona 15/10	



Dane do zamówienia

Moc znamionowa kVA	Moc krótkotrwała kVA	Napięcie preferowane 400/230 V Typ Nr artykułu	Napięcie preferowane 400/24 V Typ Nr artykułu	Napięcie preferowane 230/24 V Typ Nr artykułu	Opak.	Liczba Cu ¹⁾
Jednofazowe transformatory sterujące o napięciu preferowanym IEC/EN 61558-2-2 VDE 0570 część 2-2 Znamionowe napięcie wejściowe 230 ±5% V, 400 ±5% V Znamionowe napięcie wyjściowe 24 V, 230 V						
						
0,06	0,095	STN0,06(400/230) 204936	STN0,06(400/24) 204937	STN0,06(230/24) 204935	1 szt.	0,20
0,1	0,16	STN0,1(400/230) 204942	STN0,1(400/24) 204943	STN0,1(230/24) 204941		0,32
0,16	0,32	STN0,16(400/230) 204948	STN0,16(400/24) 204949	STN0,16(230/24) 204947		0,38
0,2	0,38	STN0,2(400/230) 204977	STN0,2(400/24) 204978	STN0,2(230/24) 204976		0,45
0,25	0,44	STN0,25(400/230) 204980	STN0,25(400/24) 221509	STN0,25(230/24) 221508		0,60
0,315	0,6	STN0,315(400/230) 204982	STN0,315(400/24) 221511	STN0,315(230/24) 221510		0,80
0,4	0,62	STN0,4(400/230) 204984	STN0,4(400/24) 221514	STN0,4(230/24) 221513		1,00
0,5	0,88	STN0,5(400/230) 204986	STN0,5(400/24) 221516	STN0,5(230/24) 221515		1,10
0,63	1,51	STN0,63(400/230) 204988	STN0,63(400/24) 221518	STN0,63(230/24) 221517		1,20
0,8	2,25	STN0,8(400/230) 204990	STN0,8(400/24) 221520	STN0,8(230/24) 221519		1,80
1	3,28	STN1,0(400/230) 204992	STN1,0(400/24) 221522	STN1,0(230/24) 221521		1,90
1,3	4,8	STN1,3(400/230) 221523				2,30
1,6	3,98	STN1,6(400/230) 221524				3,40
2	5,75	STN2,0(400/230) 221525				3,50
2,5	7,24	STN2,5(400/230) 221526				5,80
3	8,36	STN3,0(400/230) 221527				6,00
4	12,2	STN4,0(400/230) 221528				8,20



Moc znamionowa kVA	Moc krótkotrwała kVA	Typ Nr artykułu	Opak.	Liczba Cu ¹⁾	Uwagi
Jednofazowe transformatory sterujące IEC/EN 61558-2-2 VDE 0570 część 2-2 Znamionowe napięcie wejściowe 100–690 ±5% V Znamionowe napięcie wyjściowe 12–250 V 					
0,06	0,095	STN0,06(*/*) 204938	1 szt.	0,20	Przykład zamówienia Oznaczenie typu musi być w zamówieniu uzupełnione o następujące dane: STN0,1(*/*) 1. gwiazdka Δ Znamionowe napięcie wejściowe 2. gwiazdka Δ Znamionowe napięcie wyjściowe • wymagany typ STN0,1 • wymagane znamionowe napięcie wejściowe 200 V • wymagane znamionowe napięcie wyjściowe 18,5 V Właściwe oznaczenie typu jest następujące STN0,1(200/18,5) Samoczynny wyłącznik do transformatorów PKZM0-....-T → Strona 7/6
0,1	0,16	STN0,1(*/*) 204939		0,32	
0,16	0,32	STN0,16(*/*) 204944		0,38	
0,2	0,38	STN0,2(*/*) 204950		0,45	
0,25	0,44	STN0,25(*/*) 204979		0,60	
0,315	0,6	STN0,315(*/*) 204981		0,80	
0,4	0,62	STN0,4(*/*) 204983		1,00	
0,5	0,88	STN0,5(*/*) 204985		1,10	
0,63	1,51	STN0,63(*/*) 204987		1,20	
0,8	2,25	STN0,8(*/*) 204989		1,80	
1	3,28	STN1,0(*/*) 204991		1,90	
1,3	4,8	STN1,3(*/*) 204993		2,30	
1,6	3,98	STN1,6(*/*) 204994		3,40	
2	5,75	STN2,0(*/*) 204995		3,50	
2,5	7,24	STN2,5(*/*) 204996		5,80	
3	8,36	STN3,0(*/*) 204997		6,00	
4	12,2	STN4,0(*/*) 204998		8,20	

