

Akum. odbiornik radiowy CXT® / LXT® / XGT®

MR004G

12V - 40V max

Dwa źródła zasilania: zasilacz sieciowy oraz akumulatory CXT (12 V max), LXT (14,4 V / 18 V) i XGT (40 V max) Radio z wbudowanym Bluetoothem

Akumulatorowy odbiornik radiowy zasilany akumulatorami CXT (12 V max), LXT (14,4 V / 18 V) i XGT (40 V max) oraz z sieci, z możliwością odbioru stacji radiowych FM lub DAB/DAB+. Konstrukcja o zwiększonej wytrzymałości z anteną wbudowaną w uchwycie. Podwyższona odporność na pył i lekki deszcz, klasa izolacji IP65. Radio wyposażone również w Bluetooth, złącze AUX oraz złącze USB do ładowania urządzeń mobilnych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Akumulator CXT	✓
Zasilanie LXT	✓
Zasilanie XGT	✓
Zakres częstotliwości FM	87,5 - 108 MHz
Zakres częstotliwości DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah	31 h
Stopień ochrony	IP65
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA)	4,6 - 5,4 kg
Wymiary (D x S x W)	280 x 171 x 298 mm
Czas pracy na akum. 18V / 3,0 Ah	14 h
Bluetooth	✓
Typ akumulatorów	Li-ion
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 4.0 Ah	30 h
Waga	4,2 kg

CECHY PRODUKTU

- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Możliwość odbioru DAB/DAB+
- Wyposażony w Bluetooth do bezprzewodowego łączenia urządzenia mobilnego w celu odtwarzania muzyki
- Zapewnia bogaty dźwięk stereo z dwóch potężnych głośników o średnicy 89 mm, umieszczonych po obu stronach radioodbiornika
- Ochroniacze pokryte elastomerem, chronią przed uszkodzeniami

EAN 0088381739085

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

SE00000679

Adapter prądu przemiennego (AC)



OPCJONALNY OSPRZĘT

SE00000679

Adapter prądu przemiennego (AC)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

