

Akum. odbiornik radiowy CXT® / LXT® / XGT®

MR006G

12V - 40Vmax

Dwa źródła zasilania: zasilacz sieciowy oraz akumulatory CXT (12 V max), LXT (14,4 V / 18 V) i XGT (40 V max) Radio z wbudowanym Bluetoothem

Akumulatorowy odbiornik radiowy MR006G, zasilany akumulatorami CXT (12 V max), LXT (14,4 V / 18 V) i XGT (40 V max) jak również z sieci. Wysokiej jakości dźwięk uzyskany dzięki dwóm głośnikom wysokotonowym oraz głośnikowi niskotonowemu umieszczonemu w dolnej części radioodbiornika. Wyposażone w korektor pozwalający na wybór jednego z siedmiu trybów poprawiania dźwięku.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Akumulator CXT	✓
Zasilanie LXT	✓
Zasilanie XGT	✓
Zakres częstotliwości AM	522 - 1 710 kHz
Zakres częstotliwości FM	87,5 - 108 MHz
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah	20 h
Stopień ochrony	IP65
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA)	5,6 - 6,4 kg
Wymiary (D x S x W)	285 x 172 x 305 mm
Czas pracy na akum. 18V / 3,0 Ah	9,5 h
Bluetooth	✓
Typ akumulatorów	Li-ion
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 4.0 Ah	19 h
Waga	5,4 kg

CECHY PRODUKTU

- Wyposażone w korektor pozwalający na wybór jednego z siedmiu trybów poprawiania dźwięku
- Możliwość wyboru trybu dźwięku w celu dopasowania do gatunku muzyki
- Kolor diody LED wskazuje stan naładowania akumulatora
- Wyposażony w Bluetooth do bezprzewodowego łączenia urządzenia mobilnego w celu odtwarzania muzyki
- Stopień ochrony IP65 dla maksymalnej odporności na warunki atmosferyczne i wodę z różnych kierunków
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

■ STANDARDOWY OSPRZĘT

SE00000679

Adapter prądu przemiennego (AC)



■ OPCJONALNY OSPRZĘT

SE00000679

Adapter prądu przemiennego (AC)



■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

