

Akumulatorowa nitownica LXT®, 18V, 6,4 mm, 20 kN, 30 mm

DRV250RFJ

18V • 6,4 mm • 20 kN • 30 mm

Akumulatorowa nitownica do osadzania nitów o max średnicy 6,4 mm

Akumulatorowa nitownica DRV250 do osadzania nitów w zakresie od 4,8 mm - 6,4 mm. Przeznaczona do zastosowań przemysłowych. Osadza nity z siłą ciągnięcia 20 000 N i długością skoku 30 mm. Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1830B (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką DC18RC



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Siła ciągnięcia	20 kN
Długość skoku	30 mm
Rivet Diameter Range	2,4 - 6,4 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	74 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Współczynnik wibracji K_h	$1,5 \text{ m/s}^2$
Waga maszyny z akumulatorem	2,1 - 2,4 kg
Wymiary (D x S x W)	323 x 80 x 287 mm
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Szybkie dokręcanie nitów
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381876414

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

191C03-4

Akcesoria do szczęk, 4,8 mm



191C04-2

Akcesoria do szczęk, 4,0 mm



191D57-7

Smar molibdenowy



199725-2

Akcesoria do szczęk 6,0 mm do DRV



199728-6

Akcesoria do szczęk 3,2 mm do DRV



199729-4

Akcesoria do szczęk 2,4 mm do DRV



251314-2

Śruba 4 x 12



346317-0

Haczyk do paska



450128-8

Ośłona akumulatora, LXT®, 14,4 –



821551-8

Walizka Makpac (3)



835A34-8

Wkład do walizki Makpac (3)



OPCJONALNY OSPRZĘT

191C03-4

Akcesoria do szczęk, 4,8 mm



191C04-2

Akcesoria do szczęk, 4,0 mm



191F80-4

Akcesoria do szczęk, 4,0 mm



199725-2

Akcesoria do szczęk 6,0 mm do DRV



199728-6

Akcesoria do szczęk 3,2 mm do DRV



199729-4

Akcesoria do szczęk 2,4 mm do DRV



450128-8

Ośłona akumulatora, LXT®, 14,4 –



821551-8

Walizka Makpac (3)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

