



## Styk pomocniczy 1NO+NC i sygnalizacyjny 1NO+NC do RCCB 230V/6A

CZ001

### Dane techniczne

|                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Rodzaj styku                                       | styk pomocniczy 1NC + 1NO<br>styk alarmowy 1NC + 1NO |
| Liczba styków NC                                   | 1                                                    |
| Liczba modułów                                     | 1                                                    |
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 230/440 V                                            |
| Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub>        | 500 V                                                |
| Częstotliwość znamionowa                           | 50 Hz                                                |
| Rodzaj podłączenia                                 | ze śrubą                                             |
| Moment dokręcający                                 | 1,2Nm                                                |
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)            | 6000                                                 |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)            | 12000                                                |
| Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku   |                                                      |
| Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku       |                                                      |
| Temperatura pracy                                  | -25 do 60 °C                                         |
| Temperatura magazynowania                          | -40 do 80 °C                                         |
| Szerokość produktu                                 | 18 mm                                                |