



Z 207



Z207 + Z2082

Bezpiecznik napowietrzny BN25A; BN63A

Zastosowanie:

Służą do zabezpieczania obwodów oświetlenia ulicznego lub drobnych odbiorników. Są mocowane do zacisków przebijających izolację naszej produkcji lub innych firm konkurencyjnych. Przeznaczony jest do montażu na wiązce przewodów izolowanych AsXSn.

Budowa:

Ostona bezpiecznika wykonana jest z tworzywa sztucznego. Gniazdo bezpiecznikowe 25 A lub 63 A wykonane jest z porcelany elektrotechnicznej o powierzchniach zewnętrznych pokrytych szkliwem barwy białej. Styki górny i dolny wykonane są z mosiądzu, wyposażone są w zaciski główne. Elementy metalowe gniazda zabezpieczone są przed korozją powłokami ochronnymi.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe	500V;
Prąd znamionowy	25A lub 63A.
Gwint styku górnego	E27 lub E33

Przyłączalność przewodu

przy BN-25A od 1,5mm do 10mm;
przy BN-63A od 2,5mm do 25mm

Bezpieczniki posiadają możliwość współpracy z większością zacisków przebijających firm konkurencyjnych.

Nr kat.	Typ	Napięcie znamionowe	Maks. bezpiecznik	Opak.	Przyłączalność przewodów	Waga kg/szt.
Z207	BN25 A	500V	25 A	30 szt.	1,5mm-10mm	0,21
Z2071	BN63 A	500V	63 A	30 szt.	2,5mm-25mm	0,33
Z207 + Z2082	BN25 A+ZACISK	500V	25 A	30 szt.	1,5mm-10mm	0,32
Z2071 + Z2082	BN63 A+ ZACISK	500V	63 A	30 szt.	2,5mm-25mm	0,42