

Nr kat.

Nr kat.

TRANSFORMATORY

Transformatory Tronic®



Transformator Tronic® 20-70 W

biały

2926 10

I od str. T27

230 V~, 50/60 Hz
prąd strony pierwotnej 0,3 A;
napięcie strony wtórnej 11,6 V~ skuteczne;
częstotliwość wtórna ok. 40 kHz;
NN-lampy halogenowe 20 – 70 W;
maksymalna temperatura otoczenia 45°C;
1 pierwotna para zacisków śrubowych do max. 2,5 mm²;
2 wtórne pary zacisków śrubowych do max. 2,5 mm²;
maksymalna długość przewodów wtórnych 2 m;
wymiary (dł. x szer. x wys.) 141 x 55 x 20 mm
Z możliwością ściemniania za pomocą ściemniaczy Tronic Berker



- z płynnym startem oszczędzającym lampy
- bardzo cichy
- wejście i wyjście odseparowane galwanicznie
- z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
- z zabezpieczeniem przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
- zabezpieczony przed pracą bez obciążenia
- z zabezpieczeniem przed przepięciem
- z zabezpieczeniem przed wyrwaniem przewodów od strony pierwotnej i wtórnej
- z zaciskami śrubowymi



Transformator Tronic® 20-105 W z interfejsem 1 10V

biały

2977

I od str. T28

230 V~, 50 Hz, 0,31 A
prąd strony pierwotnej 0,31 A;
napięcie strony wtórnej 11,7 V~ skuteczne;
częstotliwość wtórna ok. 40 kHz;
NN-lampy halogenowe 20 – 105 W;
prąd sterujący 0,8 mA;
maksymalna temperatura otoczenia 50°C;
2 pierwotne pary zacisków śrubowych do max. 2,5 mm²;
3 wtórne pary zacisków śrubowych do max. 2,5 mm²;
1 para zacisków śrubowych 110 V do max. 2,5 mm²;
maksymalna długość przewodów wtórnych 1 m;
wymiary (dł. x szer. x wys.) 216 x 42 x 32 mm
Z możliwością ściemniania za pomocą jednostki sterującej 1-10 V Berker.



- z płynnym startem oszczędzającym lampy
- bardzo cichy
- wejście i wyjście odseparowane galwanicznie
- z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
- z zabezpieczeniem przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
- zabezpieczony przed pracą bez obciążenia
- z zabezpieczeniem przed przepięciem
- z zabezpieczeniem przed wyrwaniem
- z zaciskami śrubowymi



Transformator Tronic® 20-120 W

biały

2928 10

I od str. T28


230 V~, 50/60 Hz
prąd strony pierwotnej 0,52 A;
napięcie strony wtórnej 11,6 V~ skuteczne;
częstotliwość wtórna ok. 40 kHz;
NN-lampy halogenowe 20 – 120 W;
maksymalna temperatura otoczenia 45°C;
2 pierwotne pary zacisków śrubowych do max. 2,5 mm²;
3 wtórne pary zacisków śrubowych do max. 2,5 mm²;
maksymalna długość przewodów wtórnych 2 m;
wymiary (dł. x szer. x wys.) 186 x 45 x 19 mm
Z możliwością ściemniania za pomocą ściemniaczy Tronic Berker



- z płynnym startem oszczędzającym lampy
- bardzo cichy
- wejście i wyjście odseparowane galwanicznie
- z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
- z zabezpieczeniem przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
- zabezpieczony przed pracą bez obciążenia
- z zabezpieczeniem przed przepięciem
- z zabezpieczeniem przed wyrwaniem przewodów od strony pierwotnej i wtórnej
- z zaciskami śrubowymi

GNIAZDO ŁADOWANIA USB

NOWOŚĆ



Gniazdo USB ładowania

biały
antracyt

2600 09
2600 05

100 240 V~, 50/60 Hz, 5 V= (+/- 5 %)
prąd wyjściowy na gniazdo max 1 A
prąd wyjściowy podczas poracy obu gniazd max 1,4 A
pobór mocy (tryb oczekiwania) max 75 mW
zaciski przyłączeniowe do 2,5 mm²
głębokość instalacji 32 mm
Nie ma możliwości przesyłania danych!
Płytką czołowa do gniazda TAE i głośnikowego
nr zam. 53 1033.., 1033.., 1034.., 1035..
■ z 2 gniazdami USB typ A
■ do ładowania urządzeń mobilnych przez przewód USB
■ zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (elektroniczny bezpiecznik)
■ z zaciskami śrubowymi

REGULATORY TEMPERATURY

Dodatki




Czujnik temperatury podłogi / czujnik zdalny

0161

długość przewodu czujnika 4 m;
przy 25°C 33 kW
do numerów zam. 2034 .., 2043..
■ do regulatora temperatury ze sterowaniem czasowym
■ do regulatora temperatury podłogowej (zamiennik)

I od str. T33

Przylącza czujników



Przylącza czujników

7594 10 01

do numerów zam. 7594 04 ..
■ do np. czujnika temperatury PT100
■ z samozaciskami