


Nr kat.

Nr kat.



Głośnik

biały, połysk
antracyt mat
alu mat, lakierowany

2882 89 89
2882 16 06
2882 14 04

impedancja 8 Ω
obsługiwana moc nominalna/muzyczna 4/8 W
zakres częstotliwości (-3 dB) 170 – 20 000 Hz
głębokość instalacji 22,5
do numerów zam. 2880 .., 2884 ..



Głośnik sufitowy 140 mm 6W

biały

WUZ671

średnica Ø 140 mm
moc muzyczna 6/8 W
pasmo przenoszenia 170 - 22 000 Hz
czułość 87 dB
impedancja 8 Ω
kąt transmisji (-6 dB) 180°/130°/80° dla 1/4/8 kHz
średnica przewodów max 2,5 mm²
średnica otworu montażowego Ø 116 mm
głębokość zabudowy 62 mm
grubość płyty do montażu max 30 mm

- z mechanizmem sprężynowym, do montażu sufitowego
- membrana impregnowana zabezpieczona przed wilgocią
- z zaciskami wtykowymi



Głośnik sufitowy 80 mm 3W

biały


WUZ672

średnica Ø 80 mm
moc muzyczna 3/4 W
pasmo przenoszenia 200-16 000 Hz
czułość 82 dB
impedancja 20 Ω
kąt transmisji (-6 dB) 180°/120°/140° dla 1/4/8 kHz
średnica przewodów max 0,75 mm²
średnica otworu montażowego Ø 68 mm
głębokość zabudowy 35 mm
grubość płyty do montażu max 15 mm

- z mechanizmem sprężynowym, do montażu sufitowego
- z zaciskami śrubowymi

Gniazdo ładowania USB

ONE.platform



Gniazdo USB ładowania

biały
antracyt

2600 09
2600 05

zasilanie 100 240 V~, 50/60 Hz, 5 V= (+/-5 %)
prąd wyjściowy na gniazdo max 1 A
prąd wyjściowy podczas porady obu gniazd max 1,4 A
pobór mocy (tryb oczekiwania) max 75 mW
zaciski przyłączeniowe do 2,5 mm²
głębokość instalacji 32 mm

Nie ma możliwości przesyłania danych!
Płyta czołowa do gniazda TAE i głośnikowego
nr zam. 53 1033.., 1033.., 1034.., 1035..

- z 2 gniazdami USB typ A
- do ładowania urządzeń mobilnych przez przewód USB
- zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (elektroniczny bezpiecznik)
- z zaciskami śrubowymi



Płyta czołowa do gniazda głośnikowego i gniazda ładowania USB

kremowy, połysk
biały, połysk
antracyt mat
alu mat, lakierowany


53 1033 89 82
53 1033 89 89
1033 16 06
1033 14 04

do numerów zam. 4572 0.., 4573 0.., 2600 0..

Elektronika domowa

Ściemniacze

ONE.platform




Ściemniacz obrotowy

2819 01

zasilanie 230 V~, 50 Hz
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 60 – 400 W;
max. liczba modułów rozszerzenia mocy do zab. 10
Wymiana bezpiecznika jest możliwa bez demontażu elementu centralnego.

od str. T9



do numerów zam. 1134 .., 1135 .., 1137 .., 53 1137..

- z łącznikiem obrotowym
- z płynnym startem oszczędzającym lampy
- z zabezpieczeniem przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik)
- regulacja poprzez wycinanie fazy
- z zaciskami śrubowymi

ONE.platform



Ściemniacz obrotowy

2860 10

zasilanie 230 V~, 50/60 Hz
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 60 – 600 W
max. liczba modułów rozszerzenia mocy do zab. 10
Wymiana bezpiecznika jest możliwa bez demontażu elementu centralnego.

od str. T9



do numerów zam. 1134 .., 1135 .., 1137 .., 53 1137

- z przyciskowym łącznikiem zmiennym
- może współpracować z łącznikiem uniwersalnym w układzie schodowym
- z możliwością nastawy podstawowego natężenia oświetlenia przy użyciu potencjometra
- z zabezpieczeniem przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik)
- z zapasowym bezpiecznikiem
- regulacja poprzez wycinanie fazy
- z zaciskami śrubowymi

ONE.platform



Ściemniacz obrotowy z płynną regulacją

2885

zasilanie 230/240 V~, 50 Hz
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 100 – 1000 W
max. liczba modułów rozszerzenia mocy do zab. 10

od str. T9



do numerów zam.: 1134 .., 1135 .., 1137 .., 53 1137..

- z przyciskowym łącznikiem zmiennym
- może współpracować z łącznikiem uniwersalnym w układzie schodowym
- z zabezpieczeniem przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
- regulacja poprzez obcinanie fazy
- z zaciskami śrubowymi