

Nr kat.

Nr kat.



Sterownik czujnika siły wiatru RolloTec®

biały 0173

230 V~, 50/60 Hz
nastawialna siła wiatru 3–10 Bft;
prąd znamionowy 2 A
Nadaje się także do ogrzewanego sensora wiatru firmy Thies nr artykułu 4.3515.50.000.
Wymagany jest przewód neutralny!
do numerów zam. 0172 01, 8522 11 00

IP55

Przy osiągnięciu zadanej siły wiatru zestyk zostaje zamknięty.
Do ochrony przed zbyt silnym wiatrem np. żaluzji, markiz itp.

- z zestykiem bezpotencjałowym
- z trybem testowym
- z elementami mocującymi
- z zaciskami śrubowymi



Przełącznik rozdzielający DMS z dodatkowymi wejściami sterującymi

2919

230 V~, 50/60 Hz
pobór prądu (praca) ok. 10 mA;
prąd załączania przy $\cos \varnothing$ 0,6 max 3 A;
czas pracy ED 100%
czas przełączania góra/dół min. 0,5 sek.
DMS – 2,5 modułowy
wymiary (dł x wys x gł) 45 x 71 x 42 mm
wysokość montażu od szyny 38 mm
Wymagany jest przewód neutralny!
■ z oddzielnym zasilaniem sieciowym
■ do sterowania 2 silników żaluzji/rolet
■ z wejściem centralnym do np. łącznika czasowego RolloTec
■ z dodatkowymi wejściami do sterowania indywidualnego
■ z zaciskami śrubowymi

Przełączniki rozdzielające



Przełącznik rozdzielający

2930

230 V~, 50/60 Hz
pobór prądu (praca) ok. 10 mA;
prąd załączania przy $\cos \varnothing$ 0,6 max 4 A;
prąd załączania przy $\cos \varnothing$ 1 max 8 A;
czas pracy ED 100%
czas załączania góra/dół min ok. 0,5 sek.
wymiary (dł x wys x gł) 50 x 52 x 2 mm
Wymagany jest przewód neutralny!
■ z oddzielnym zasilaniem sieciowym
■ do włączania 2 silników żaluzji/rolet
■ z wejściem centralnym do np. łącznika czasowego RolloTec®
■ z zaciskami śrubowymi



Przełącznik rozdzielający DMS

2931

230 V~, 50/60 Hz
pobór prądu (praca) ok. 10 mA;
prąd załączania przy $\cos \varnothing$ 0,6 max 4 A;
prąd załączania przy $\cos \varnothing$ 1 max 8 A;
czas pracy ED 100%
czas załączania góra/dół min ok. 0,5 sek.
DMS – 2,5 modułowy
wymiary (dł x wys x gł) 45 x 71 x 42 mm
wysokość montażu od szyny 38 mm
Wymagany jest przewód neutralny!
■ z oddzielnym zasilaniem sieciowym
■ do włączania 2 silników żaluzji/rolet
■ z wejściem centralnym do np. łącznika czasowego RolloTec®
■ z zaciskami śrubowymi



Przełącznik rozdzielający z dodatkowymi wejściami sterującymi

2969

230 V~, 50/60 Hz
pobór prądu (praca) ok. 10 mA;
prąd załączania przy $\cos \varnothing$ 0,6 max 4 A;
czas pracy ED 100%
czas przełączania góra/dół min. 0,5 sek.
wymiary (dł x wys x gł) 50 x 52 x 22 mm
Wymagany jest przewód neutralny!
■ z oddzielnym zasilaniem sieciowym
■ do sterowania 2 silników żaluzji/rolet
■ z wejściem centralnym do np. łącznika czasowego RolloTec
■ z dodatkowymi wejściami do sterowania indywidualnego
■ z zaciskami śrubowymi

GNIAZDA

Gniazda z uziemieniem

nowość



Gniazdo z uziemieniem

biały, połysk *67 6576 20 89
z przesłonami styków¹
czarny, połysk *67 6576 20 45
z przesłonami styków¹

16A, 250 V~
¹Podwyższona ochrona przed dotykiem

- 2-biegunowe z uziemieniem
- z zaciskami śrubowowindowymi

nowość



Gniazdo z uziemieniem

biały, połysk *67 6876 20 89
z przesłonami styków¹
czarny, połysk *67 6876 20 45
z przesłonami styków¹

16A, 250 V~
¹Podwyższona ochrona przed dotykiem

- 2-biegunowe z uziemieniem
- z samozaciskami

nowość



Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED

biały, połysk *67 6509 20 89
z przesłonami styków¹
czarny, połysk *67 6509 20 45
z przesłonami styków¹

16A, 250 V~
¹Podwyższona ochrona przed dotykiem

- 2-biegunowe z uziemieniem
- z diodą LED sygnalizującą zasilanie
- z zaciskami śrubowowindowymi