

Opak. Nr kat.

Opak. Nr kat.

Gniazda antenowe

Gniazda RTV



Gniazdo RTV dla instalacji indywidualnych

biały	12	WL3010
kremowy	12	WL3011
częstotliwość pracy	5-862 MHz;	
Impedancja	75 W	
częstotliwość toru TV	5-68 118-862 MHz;	
częstotliwość toru R	88-108 MHz;	
tłumienność sprzężenia:	TV ≤ 2 dB; R ≤ 1,5 dB	

I od str. T17

- do instalacji indywidualnych cyfrowych DVB-T
- do odbioru sygnału naziemnego i kablowego
- do struktury gwiazdzistej
- przenoszenie napięcia DC na wyjściu TV
- z zaciskami śrubowymi



Gniazdo RTV przelotowe

biały	12	WL3020
kremowy	12	WL3021
częstotliwość pracy	5-862 MHz;	
Impedancja	75 W	
częstotliwość toru TV	5-68 120-862 MHz;	
częstotliwość toru R	88-108 MHz; 10,8-10,9 dB;	
tłumienność sprzężenia:	TV 10,1-10,8 dB;	
	R 10,8-10,9 dB; WE->WY: 1,1 dB;	

I od str. T17

- do instalacji cyfrowych DVB-T
- do odbioru sygnału naziemnego i kablowego
- do struktury drzewa i linii głównej
- z zaciskami śrubowymi

Gniazda RTV-SAT



Gniazdo RTV-SAT końcowe

biały	12	WL3110
kremowy	12	WL3111
częstotliwość pracy	5-2200 MHz;	
Impedancja	75 W	
częstotliwość toru TV	10-68 125-862 MHz;	
częstotliwość toru R	88-108 MHz;	
częstotliwość toru SAT	950-2200 MHz;	
tłumienność sprzężenia:	TV ≤ 2 dB; R ≤ 1,7 dB;	
	SAT ≤ 2,6 dB	

I od str. T17

- do instalacji indywidualnych cyfrowych DVB-T
- do odbioru sygnału naziemnego i satelitarnego
- przenoszenie napięcia DC na wyjściu SAT
- jedno wspólne wejście
- zaciski śrubowe



Gniazdo RTV-SAT przelotowe

biały	12	WL3120
kremowy	12	WL3121
częstotliwość pracy	5-2400 MHz;	
Impedancja	75 W	
częstotliwość toru TV	5-70 120-862 MHz;	
częstotliwość toru R	88-108 MHz;	
częstotliwość toru SAT	950-2400 MHz;	
tłumienność sprzężenia:	TV 10 dB; R 12 dB;	
	SAT 8/6 dB; WE->WY: 3,7-7 dB;	

I od str. T17

- do instalacji indywidualnych cyfrowych DVB-T
- do odbioru sygnału naziemnego i satelitarnego
- przenoszenie napięcia DC na wyjściu SAT
- do struktury drzewa i linii głównej
- jedno wspólne wejście
- zaciski śrubowe


Akcesoria



Płytkę czołową do gniazd RTV-SAT

biały	18	WL6310
kremowy	18	WL6311

- z możliwością wyłamania zaślepki wejścia SAT



Gniazdo pojedyncze TV dla instalacji indywidualnych

biały	12	WL3210
kremowy	12	WL3211
częstotliwość toru TV	5-862 MHz	
tłumienność sprzężenia TV	0,5 dB	


- do instalacji indywidualnych cyfrowych DVB-T
- do odbioru sygnału naziemnego i kablowego
- do struktury gwiazdzistej
- zaciski wtykowe



Gniazdo pojedyncze SAT dla instalacji indywidualnych

biały	12	WL3230
kremowy	12	WL3231
częstotliwość toru SAT	5-2400 MHz	
tłumienność sprzężenia SAT	0,5 dB	


- do instalacji indywidualnych SAT
- złącze typu "F"
- do odbioru sygnału satelitarnego
- do struktury gwiazdzistej
- zaciski wtykowe



Złącze pojedyncze typu F

biały	12	*WL3250
kremowy	12	*WL3251

- ze złączem przelotowym typu F



Złącze podwójne typu F

biały	12	*WL3260
kremowy	12	*WL3261

- z dwoma pojedynczymi złączami przelotowymi typu F

* Dostępne od III kwartału 2016