

Nr kat.

Nr kat.

Sterowniki załączające

one.platform



Przełącznikowy sterownik załączający

8512 12 00


napięcie pracy	230V~; 50/60 Hz
pobór mocy (oczekiwanie)	< 0,3 W
lampy żarowe i halogeny 230 V	2300 W
lampy LED 230 V	440 W
ściemniające żarówki energooszczędne	440 W
Lampy fluorescencyjne:	
- nieskompensowane	1100 VA
- skompensowane równolegle	1000 W / 130 µF
- połączenie podwójne	1000 W
- z balastami elektronicznymi	1000 W
kompaktowe lampy fluorescencyjne	
z balastami elektronicznymi	22 x 20 W
ściemniające transformatory konwencjonalne	1500 VA
transformatory elektroniczne	1500 W
minimalne podłączone obciążenie	≈ 15 W
temperatura pracy	-5 - +45 °C
ilość rozszerzeń sterujących	nieograniczona
długość przewodów obciążenia	maks. 100 m
głębokość zabudowy	22 mm
głębokość zabudowy łapek rozporowych	32 mm

Wymagany przewód neutralny!

do numerów zam. 8514 11.., 8514 51 .., 8534, 8564 81 .., 8574 52 ..

- niski pobór energii
- możliwość użycia jako przyciskowego przełącznika załączającego
- z wejściem rozszerzeń dla łączników zwiernych oraz rozszerzeń czujników ruchu
- brak połączenia przewodzącego pomiędzy łapkami rozporowymi a pierścieniem nośnym
- z zaciskami śrubowymi

one.platform



Elektroniczny sterownik załączający 1-krotny

8512 11 00


napięcie pracy	230V~; 50/60 Hz
pobór mocy (oczekiwanie)	< 0,3 W
lampy żarowe i halogeny 230 V	25 - 400 W
ściemniające lampy LED 230 V	5 - 70 W
ściemniające żarówki energooszczędne	13 - 80 W
ściemniające transf. konwencjonalne	25 - 400 W
transformatory elektroniczne	25 - 400 W
ilość uniw. rozszerzeń mocy	maks. 2
temperatura pracy	-5 - +45 °C
ilość rozszerzeń sterujących	nieograniczona
długość przewodów obciążenia	maks. 100 m
głębokość zabudowy	32 mm

Nie podłączać jednocześnie indukcyjnego i pojemnościowego typu obciążenia.

do numerów zam. 8514 11.., 8514 51 .., 8534, 0165 99 01, 8564 81 ..

- niski pobór energii
- z płynnym startem oszczędzającym lampy
- z zabezpieczeniem przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
- z możliwością ręcznego ustawienia typu obciążenia
- z wejściem rozszerzeń dla łączników zwiernych oraz rozszerzeń czujników ruchu
- z możliwością rozszerzenia za pomocą uniwersalnego rozszerzenia mocy DMS
- brak połączenia przewodzącego pomiędzy łapkami rozporowymi a pierścieniem nośnym
- z zaciskami śrubowymi

one.platform



od str. T26

Elektroniczny sterownik załączający 2-krotny

8512 22 00

napięcie pracy	230V~; 50/60 Hz
pobór mocy (oczekiwanie)	< 1 W
lampy żarowe i halogeny 230 V	35 - 300 W / kanał
ściemniające lampy LED 230 V	12 - 40 W / kanał
ściemniające żarówki energooszczędne	15 - 54 W / kanał
ściemniające transf. konwencjonalne	35 - 300 W / kanał
transformatory elektroniczne	35 - 300 W / kanał
temperatura pracy	-5 - +45 °C
ilość rozszerzeń sterujących	nieograniczona
długość przewodów obciążenia	maks. 100 m
głębokość zabudowy	32 mm

Nie podłączać jednocześnie indukcyjnego i pojemnościowego typu obciążenia.

do numerów zam. 8514 21.., 8514 61 .., 8564 81 ..


Uwaga! Nadaje się tylko do sterowania ściemniających obciążeń!

Podłączać lampy energooszczędne oraz LED 230 V tylko w wersjach ściemniających.

- niski pobór energii
- z płynnym startem oszczędzającym lampy
- z zabezpieczeniem przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
- z możliwością ręcznego ustawienia typu obciążenia
- z 2 wejściami rozszerzeń dla łączników zwiernych
- brak połączenia przewodzącego pomiędzy łapkami rozporowymi a pierścieniem nośnym z zaciskami śrubowymi

Rozszerzenie czujników ruchu

one.platform



Mechanizm rozszerzający do czujników ruchu

8532 01 00

napięcie pracy	230V~; 50/60 Hz
pobór mocy (oczekiwanie)	< 0,3 W
temperatura pracy	-5 - +45 °C
ilość rozszerzeń dla czujników ruchu	
nieograniczona głębokość zabudowy	32 mm

do numerów zam. 8534 11.., 8534 12 .., 8534 21 .., 8534 22 ..

Wymagany przewód neutralny!

- niski pobór energii
- w momencie demontażu nasadki stan załączenia jest utrzymany.
- z zabezpieczeniem przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
- brak połączenia przewodzącego pomiędzy łapkami rozporowymi a pierścieniem nośnym
- z zaciskami śrubowymi

Przyciski

Przycisk 1-krotny

krem, połysk	8514 11 82
biały, połysk	8514 11 89
antracyt. mat	8514 11 85
alu, mat lakierowany	8514 11 83

temperatura pracy -5 - +45 °C
do numerów zam. 8512 12 00, 8512 11 00, 8542 11 00, 8542 12 00, 8542 17 00, 8542 17 00

- niski pobór energii
- obsługa za pomocą 2 powierzchni
- zapamiętywanie wartości jasności załączenia dla ściemniacza

od str. T25