


przekładniki prądowe (CT)



4121 42



4121 58



4121 62

Dane techniczne **str. 214**

Pak.	Nr ref.	Przekładniki prądowe jednofazowe
		Do amperomierzy, liczników energii lub mierników wielofunkcyjnych/analizatorów sieci. Prąd uzwojenia wtórnego: 5 A Mocowanie na podstawie montażowej, wsporniku TH 35 dla nr ref.: 4121 01/02/03/04/05/06/07 lub na szynach. Podłączenie za pomocą zacisków lub końcówek kablowych. Klasa dokładności: 0,5% (1% dla nr ref.: 4121 01/02).
		Dla przewodu o średnicy 21 mm lub szyny 16 x 12,5 mm maks.
		Przekładnia Pobór mocy (VA)
1	4121 01	50/5 1,25
1	4121 02	75/5 1,5
1	4121 03	100/5 2
1	4121 04	125/5 2,5
1	4121 05	160/5 3
1	4121 06	200/5 4
1	4121 07	250/5 5
		Dla przewodu o średnicy 27 mm lub szyny 32,5 x 10,5 i 25,5 x 15,5 mm maks.
1	4121 12	400/5 10
1	4121 14	600/5 12
		Dla przewodu o średnicy 26 mm lub szyny 40,5 x 12,5 i 32,5 x 15,5 mm maks.
1	4121 16	250/5 3
1	4121 17	400/5 6
1	4121 19	700/5 8
		Dla przewodu o średnicy 32 mm lub szyny 40,5 x 10,5, 32,5 x 20,5 i 25,5 x 25,5 mm maks.
1	4121 23	250/5 3
1	4121 24	300/5 5
1	4121 25	400/5 8
1	4121 26	600/5 12
		Dla przewodu o średnicy 40 mm lub szyny 50,5 x 12,5 i 40,5 x 20,5 mm maks.
1	4121 31	700/5 8
1	4121 32	800/5 8
1	4121 33	1000/5 10
		Dla szyny 65 x 32 mm maks.
1	4121 36	600/5 8
1	4121 38	800/5 12
1	4121 39	1000/5 15
		Dla szyny 84 x 34 mm maks.
1	4121 42	1250/5 12
		Dla szyny 127 x 38 mm maks.
1	4121 46	1600/5 10
1	4121 47	2000/5 15
1	4121 49	3200/5 25
		Dla szyny 127 x 54 mm maks.
1	4121 50	1600/5 20
1	4121 51	2000/5 25
1	4121 52	2500/5 30
1	4121 53	3200/5 30
1	4121 54	4000/5 30

Pak.	Nr ref.	Przekładniki prądowe trójfazowe
		Do amperomierzy, liczników energii lub mierników wielofunkcyjnych/analizatorów sieci. Prąd uzwojenia wtórnego: 5 A Mocowanie bezpośrednio na szynach. Podłączenie za pomocą zacisków lub końcówek kablowych. Klasa dokładności: 1%.
		Dla 3 szyn 20,5 x 5,5 mm maks.
1	4121 57	Przekładnia 250/5 Pobór mocy (VA) 3
		Dla 3 szyn 30,5 x 5,5 mm maks.
1	4121 58	400/5 4
		Przekładniki prądowe jednofazowe z rdzeniem otwieranym
		Do amperomierzy, liczników energii lub mierników wielofunkcyjnych/analizatorów sieci. Prąd uzwojenia wtórnego: 5 A Mocowanie bezpośrednio na szynach. Podłączenie za pomocą zacisków lub końcówek kablowych. Klasa dokładności: 0,5%.
		Dla szyny 50 x 80 mm maks.
		Przekładnia Pobór mocy (VA)
1	4121 62	400/5 1,5
1	4121 63	750/5 3
		Dla szyny 80 x 120 mm maks.
1	4121 64	1000/5 5
1	4121 65	1500/5 8
		Dla szyny 80 x 160 mm maks.
1	4121 66	2000/5 15
1	4121 67	2500/5 15
1	4121 68	3000/5 20
1	4121 69	4000/5 20