

• PRZYCISKI POWROTNE PODŚWIELANE

Rodzaj	Oznaczenie	Kolor	Wymiary (mm)	Masa ¹⁾ (g)
	Przycisk z guzikiem krytym, standardowe poświetlenie żarówką BA9s 24V ²⁾ IP55	NEF30 - KL c NEF30 - KL z NEF30 - KL g NEF30 - KL n NEF30 - KL b		115
	Przycisk z guzikiem krytym, podświetlany diodowo: moduł uniwersalny LED 24-230V AC/DC IP55	NEF30 - KLD c NEF30 - KLD z NEF30 - KLD g NEF30 - KLD n NEF30 - KLD b		
	Przycisk z guzikiem wystającym, standardowe poświetlenie żarówką BA9s 24V ²⁾ IP55	NEF30 - WL c NEF30 - WL z NEF30 - WL g NEF30 - WL n NEF30 - WL b		104
	Przycisk z guzikiem wystającym, podświetlany diodowo: moduł uniwersalny LED 24-230V AC/DC IP55	NEF30 - WLD c NEF30 - WLD z NEF30 - WLD g NEF30 - WLD n NEF30 - WLD b		
	Przycisk z guzikiem krytym uszczelnionym, standardowe poświetlenie żarówką BA9s 24V ²⁾ IP65	NEF30 - UKL c NEF30 - UKL z NEF30 - UKL g NEF30 - UKL n NEF30 - UKL b		121
	Przycisk z guzikiem krytym uszczelnionym, podświetlany diodowo: moduł uniwersalny LED 24-230V AC/DC IP65	NEF30 - UKLD c NEF30 - UKLD z NEF30 - UKLD g NEF30 - UKLD n NEF30 - UKLD b		
	Przycisk z guzikiem wystającym uszczelnionym, standardowe poświetlenie żarówką BA9s 24V ²⁾ IP65	NEF30 - UWL c NEF30 - UWL z NEF30 - UWL g NEF30 - UWL n NEF30 - UWL b		121
	Przycisk z guzikiem wystającym uszczelnionym, podświetlany diodowo: moduł uniwersalny LED 24-230V AC/DC IP65	NEF30 - UWLD c NEF30 - UWLD z NEF30 - UWLD g NEF30 - UWLD n NEF30 - UWLD b		

Uwaga: Napełdy podświetlane na napięcie znamionowe żarówek 110V (130V) i 230V (240V) są przeznaczone tylko do pracy nieciągłej.

¹⁾ Masy napędów bez elementów łączeniowych EF30. Dane dot. elementów łączeniowych na str. 28.

²⁾ W przyciskach podświetlanych NEF30 stosuje się żarówki BA9s 6V, 12V, 24V, 48V - 2W i 130V, 240V - max 3W oraz LED BA9s na 24V AC/DC, 230V AC. Oznaczenie zacisków elementu podświetlającego: X1, X2.

• PRZYCISKI POWROTNE PODŚWIELANE Z TRANSFORMATOREM

Rodzaj	Oznaczenie	Kolor	Wymiary (mm)	Masa ¹⁾ (g)
	Przycisk z guzikiem krytym, standardowe poświetlenie żarówką BA9s 24V ²⁾ IP55	NEF30 - KLT c NEF30 - KLT z NEF30 - KLT g NEF30 - KLT n NEF30 - KLT b		199
	Przycisk z guzikiem wystającym, standardowe poświetlenie żarówką BA9s 24V ²⁾ IP55	NEF30 - WLT c NEF30 - WLT z NEF30 - WLT g NEF30 - WLT n NEF30 - WLT b		188
	Przycisk z guzikiem krytym uszczelnionym, standardowe poświetlenie żarówką BA9s 24V ²⁾ IP65	NEF30 - UKLT c NEF30 - UKLT z NEF30 - UKLT g NEF30 - UKLT n NEF30 - UKLT b		205
	Przycisk z guzikiem wystającym uszczelnionym, standardowe poświetlenie żarówką BA9s 24V ²⁾ IP65	NEF30 - UWLT c NEF30 - UWLT z NEF30 - UWLT g NEF30 - UWLT n NEF30 - UWLT b		205

¹⁾ Masy napędów z transformatorem bez elementów łączeniowych EF30. Dane dot. elementów łączeniowych na str. 28.

²⁾ W przyciskach podświetlanych NEF30 z transformatorem stosuje się elementy świecące o trzonku BA9s: żarówki 24V - 2W i LED 24V AC/DC. Transformatory 240V/24V oraz 110V/24V. W przyciskach tych można zastosować jeden lub dwa łączniki typu EF30.