

Nazwa

Przycisk bezprzewodowy hermetyczny

Symbol

PDH-227

Opis

- przeznaczony do współpracy z dzwonkiem bezprzewodowym BULIK i innymi produktami SERII X,
- zasięg działania*: uzależniony od czułości odbiornika (dzwonka), z którym współpracuje - patrz tabela,
- przystosowany do pracy w trudnych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych (np. przy furtce),
- zasilany baterią,
- posiada sygnalizację optyczną działania,
- przycisk z wizytówką.



WSPÓŁPRACA I ZASIĘG DZIAŁANIA*:

Przycisk	DRS-982	BSD-202	Retransmitter RT-236 + DRS-982	Retransmitter RT-236 + BSD-202
	100 m	150 m	200 m	250 m

*Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu o 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne inie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

DANE HANDLOWE (PDH-227)

Kolor	szary, srebrny
-------	----------------

DANE TECHNICZNE (PDH-227)

Stopień ochrony przycisku	IP44
Zasięg działania przycisku	100 m
Okres gwarancji	24 miesiące
Zasilanie bateryjne	LRV-08
Ilość baterii	1
Zasilanie przycisku	12 V DC
Możliwość pracy na zewnątrz budynku	Tak
Bezprzewodowy	Tak
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Współpraca z retransmiterem	Tak
Współpraca z wieloma przyciskami	Tak
Temperaturowy zakres pracy przycisku	-20 ÷ 35 °C
Certyfikat CE	Tak
Częstotliwość	433,92 MHz
Typ kodowania	stały manualny
Transmisja	1
Znamionowe napięcie zasilania	12 V DC



Deklaracja Zgodności

- [Deklaracja Zgodności PL](#)

Dokumentacja

- [PDH-227 - instrukcja.pdf](#)

Współpracuje z:

DZWONKI BEZPRZEWODOWE
SIECIOWE

- Dzwonek bezprzewodowy BULIK DRS-982
- Dzwonek bezprzewodowy BULIK z przyciskiem hermetycznym DRS-982 K
- Dzwonek bezprzewodowy BULIK z przyciskiem hermetycznym DRS-982 H
- SMYK Bezprzewodowy sterownik dzwonka BSD-202
- SMYK Bezprzewodowy sterownik dzwonka z przyciskiem hermetycznym BSD-202H

PRZYCISKI BEZPRZEWODOWE I

AKCESORIA

- Przycisk bezprzewodowy hermetyczny PDH-227
- Przycisk bezprzewodowy hermetyczny PDH-991
- Bezprzewodowy przycisk Recepcyjny PDB-233
- Retransmitter do dzwonek bezprzewodowych serii X RT-236

Seria:

- Urządzenia firmy ZAMEL cechowane tym znakiem mogą współpracować ze sobą.
- [Znajdź dystrybutora](#)

| DZWONKI PRZEWODOWE : GONGI ELEKTROMECHANICZNE : DZWONKI I GONGI ELEKTRONICZNE : DZWONKI ELEKTROMECHANICZNE : GONGI RUROWE | DZWONKI BEZPRZEWODOWE : DZWONKI BEZPRZEWODOWE SIECIOWE : DZWONKI BEZPRZEWODOWE BATERYJNE : PRZYCISKI BEZPRZEWODOWE I AKCESORIA | URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAGRYWANIA : DZWONKI MECHANICZNE |

- ZAMEL Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland
tel. +48 (32) 210 4665; fax: +48 (32) 210 80 04
NIP: 638-000-06-69; REGON: 003495338; VAT ID No.
PL6380000669

- [ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU](#)

- ING O/Pszczyna: 47 1050 1315 1000 0001 0144 6367
Kapitał zakładowy: 500 000,00 PLN
KRS: 0000384737 Wyzd. VIII Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Katowicach
e-mail: marketing@zamel.pl
www.zamel.pl
- [POLITYKA PRYWATNOŚCI](#)