



PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

KARTA KATALOGOWA

3-fazowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej, 3x20(120)A

Model: OR-WE-507



CHARAKTERYSTYKA

Urządzenie służy do wskazań energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie bezpośrednim. Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia w każdej fazie wskazuje impulsy w ilości proporcjonalnej, przybliżonej do pobieranej energii elektrycznej w tej fazie. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej LED. Suma impulsów z trzech faz sygnalizowana miganiem LED (1000 imp/kWh) przeliczana jest na energię pobraną w całym układzie trójfazowym a jej wartość wskazywana na wyświetlaczu LCD. Wyświetlacz przy niskim stanie zużycia jest wygaszony. Niebieski przycisk uruchamia wyświetlacz.

PARAMETRY TECHNICZNE

zasilanie: 3x230V/400V AC, 50/60Hz
wyświetlacz: LCD (liczba cyfr 6+1=000000,0 kWh)
częstotliwość impulsów: 1000 imp/kWh
prąd: 3 x 20(120)A
prąd rozruchowy: 0,4%IB
dokładność pomiaru: klasa 1
sygnalizacja poboru prądu: 3xLED czerwona
sygnalizacja szczytowania: LED czerwona
montaż na szynie: 35 mm
wymiary: 128 x 90 x 67 mm (5 modułów)

Kod EAN OR-WE-507: 5901752482340
Ilość w opakowaniu zbiorczym: 30 szt.