



PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

KARTA KATALOGOWA

Czujnik ruchu 360°, strefowy, 2000W

Model: OR-CR-247



CHARAKTERYSTYKA

Czujnik ruchu służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Pole detekcji ruchu wynoszące 4m x 20m (przy wysokości montażu od 4-10m) powoduje, że czujnik nadaje się do zastosowania w dużych pomieszczeniach np. hale magazynowe oraz ciągach komunikacyjnych np. korytarze.

- regulacja czasu działania (TIME)
- regulacja poziomu natężenia oświetlenia (LUX)
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- rodzaj materiału: tworzywo sztuczne

PARAMETRY TECHNICZNE

zasilanie: ~230V/50Hz
maksymalne obciążenie: 2000W
stopień ochrony: IP 20
możliwości regulacji
parametrów pracy: regulacja czasu świecenia, natężenia światła
regulacja natężenie światła: <3-2000 lux
kąt widzenia: 360°
czas świecenia: min: 10 sek.±3 sek.
max: 30 min.±2 min.
temperatura pracy: - 20°C + 40°C
zasięg czujnika: 4m x 20m
dostępne kolory: biały

Kod EAN OR-CR-247: 5901752487475
Ilość w opakowaniu zbiorczym: 1 szt.