



PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

KARTA KATALOGOWA

Mikrofalowy czujnik ruchu mini, 1200W

Model: OR-CR-214



CHARAKTERYSTYKA

Mikrofalowy (radarowy) czujnik ruchu jest aktywnym detektorem ruchu - zintegrowany element pomiarowy wysyła elektromagnetyczne fale wysokiej częstotliwości i odbiera ich echo. Czujnik wykrywa zmiany w echu wywołane nawet najmniejszym poruszeniem w obserwowanym obszarze. Współpracuje z oświetleniem LED.

- wbudowany czujnik zmierzchowy i przekaźnik czasowy,
- przeznaczony do zabudowy w oprawach oświetleniowych,
- detekcja ruchu przez szkło, tworzywa sztuczne, płyty kartonowo-gipsowe,
- brak wpływu temperatury na detekcję
- płaska obudowa umożliwia montaż w puszcze podtynkowej 60mm

PARAMETRY TECHNICZNE

zasilanie: ~230V/50Hz
maksymalne obciążenie: 1200W
stopień ochrony: IP20
kąt widzenia: 180°/360°
czas świecenia: min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 12 min. ± 1 min
zasięg: sufit: 2-8 m (promień), ściana: 5-15 m
natężenie światła: <3 - 2000 lux
wysokość montażu: 1,5 - 3,5 m
częstotliwość: 5,8 GHz
emisja mocy: <10mW
temperatura pracy: -20°C~+40°C
rodzaj materiału: tworzywo sztuczne
dostępne kolory: biały
wymiary: 58x25,5x40,5 mm (szer./wys./gł.)

Kod EAN OR-CR-214: 5901752483019
Ilość w opakowaniu zbiorczym: 100 szt.