

Nr kat.

Nr kat.

Akcesoria

Pierścień montażowy



Pierścień montażowy


szary, grubość materiału 5 mm
ciemny szary,
grubość materiału 4 mm
biały,
grubość materiału 6 mm

8 1836
8 1836 01
8 1836 02

średnica otworu 50 mm
do montażu elementów Berker Integro np.: w lustrach.
**do puszki montażowej do pierścienia
montażowego Ø 58 mm nr zam. 0818 37**

Uszczelki IP44

Uszczelki



Uszczelka

czarny

09 1853

Nie do zastosowania z łącznikami/łącznikami
przyciskowymi dwuklawiszowymi.
IP44

- do łączników 1-klawiszowych/ łączników 1-klawiszowych
przyciskowych
- do gniazd zasilających SCHUKO oraz gniazd zasilających
z uziemieniem

Elementy montażowe



Wzór do montażu, kartonowy

szary

9 1844

do precyzyjnego planowania otworów w instalacji
pojedynczej oraz kombinacji 2-, 3-krotnej

Instrukcja montażu ramek IP44

