



LUXA 102-150/150W

- Czujnik ruchu na podczerwień z reflektorem halogenowym (PIR)
- 120 W ecoHalogen (porównywalny z reflektorem 150 W)
- Do montażu na zewnątrz – stopień ochrony IP 54
- Zintegrowany reflektor halogenowy oświetlający duży obszar

Warianty

- LUXA 102-150/150W white (biały): nr katalogowy – 1020961
- LUXA 102-150/150W black (czarny): nr katalogowy – 1020962

Opis

- Oszczędność energii ecoHalogen, żarówka energooszczędna klasy C (gniazda R7s) w komplecie
- 150° promień detekcji
- Automatyczne sterowanie oświetleniem w zależności od wykrywanego ruchu i natężenia oświetlenia
- Reflektor można obracać o $\pm 45^\circ$ poziomo, 60° w górę i 30° w dół za pomocą śrub mocujących
- Dodatkowo wykrywanie ruchu pod czujnikiem
- Głowica czujnika można obrócić o $\pm 90^\circ$ w poziomie i 40° w dół
- Możliwe natychmiastowe uruchomienie dzięki ustawieniom fabrycznym
- Łatwa instalacja cokołu dzięki niegubiącym się śrubom
- Potencjometry do parametryzacji czujnika są odpowiednio zabezpieczone
- Dodatkowe wyjście przełącznika światła (przełącznik 230 V AC)
- Pomiar światła mieszanego do sterowania lampami fluorescencyjnymi, żarowymi i halogenowymi
- Reflektor z wytrzymałą, odlewaną aluminiową obudową
- Możliwe nastawy wartości natężenia oświetlenia i czasu opóźnienia wyłączenia
- Obszar detekcji można płynnie regulować