

Gigaset A130

Charakterystyczne funkcje:

- ☐ Podświetlany wyświetlacz o przekątnej 1,4"
- ☐ Długi czas rozmów / czuwania: 18 / 200 h
- ☐ Książka telefoniczna na 50 wpisów
- ☐ Technologia ECO DECT

Interfejs:	a/b (analogowy – RJ11)
Standardy:	DECT, GAP
Konfiguracja:	1 linia analogowa (PSTN)
Słuchawki:	Meldowanie do 4 słuchawek (w zestawie 1 słuchawka)



Podstawowe informacje

Wybieranie numerów

- ☐ Książka telefoniczna na 50 numerów z opisem
- ☐ Wybieranie numeru z możliwością korekty przed zestawieniem połączenia
- ☐ Lista ponownego wybierania 10 ostatnich numerów
- ☐ Szybkie wybieranie numerów (skrótów przyciskami numerycznymi 2-9)
- ☐ Tryb wybierania DTMF lub impulsowy (programowalny)

Odbieranie połączeń

- ☐ Identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP¹
- ☐ Sygnalizacja połączenia przychodzącego podświetleniem wyświetlacza i przycisku akceptacji połączenia
- ☐ Możliwość wyboru melodii dzwonka:
 - 10 melodii standardowych
 - 5 poziomów głośności + narastający + wyłączony
- ☐ Oddzielne ustawienie sygnału dzwonka dla połączeń wewnętrznych

Połączenia nieodebrane

- ☐ Sygnalizacja nowych połączeń nieodebranych na wyświetlaczu telefonu
- ☐ Lista połączeń nieodebranych do 25 pozycji, z godziną połączenia¹
- ☐ Możliwość bezpośredniego oddzwonienia na numery zapisane na liście połączeń nieodebranych

Funkcje dodatkowe

- ☐ Plug&Play (rozpakuj, podłącz i rozmawiaj)
- ☐ Przyjazny design
- ☐ Budzik:
 - z melodią do wyboru
- ☐ Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania
- ☐ Ustawienie czasu synchronizowane z centralą telefoniczną (przez sygnał CLIP)¹
- ☐ Możliwość montażu na ścianie
- ☐ Anteny wewnętrzne
- ☐ Współpraca z Gigaset Repeater

Zasięg

- ☐ Zasięg wewnątrz: do 50 metrów
- ☐ Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów

Czas działania

- ☐ Czas rozmów: do 18 godzin
- ☐ Czas czuwania: do 200 godzin

Dźwięk

- ☐ Regulowana głośność słuchawki (5 stopni)
- ☐ Regulowana głośność sygnałów dzwonka (5 poziomów głośności + narastający + wyłączony)
- ☐ 10 melodii dzwonka do wyboru
- ☐ Tony serwisowe (potwierdzenie naciśnięcia przycisku oraz niski stan naładowania akumulatora)

Wyświetlacz i menu

Wyświetlacz

- ☐ Podświetlany monochromatyczny wyświetlacz o przekątnej 1,4", alfanumeryczny + linia ikon
- ☐ Kolor podświetlenia: bursztynowy

W trybie czuwania

- ☐ Wyświetlanie:
 - daty i godziny
 - stanu naładowania akumulatorów
 - numeru wewnętrznego słuchawki
 - informacji o nowych połączeniach
 - ustawionej godziny budzika

W trakcie rozmowy

- ☐ Wyświetlanie czasu trwania rozmowy

Menu

- ☐ Wygodne w użyciu menu w 28 językach
- ☐ Menu oparte o teksty oraz przyciski funkcyjne wyświetlacza

Klawiatura

- ☐ 12 przycisków numerycznych oraz 5 przycisków funkcyjnych
- ☐ Dwukierunkowy przycisk funkcyjny
- ☐ Błokada klawiatury (długie naciśnięcie „#”)
- ☐ Wyłączenie dzwonka (długie naciśnięcie „*”)
- ☐ Funkcja Flash (R) – długie przyciśnięcie przycisku „0”
- ☐ Funkcja Pauzy (P) – długie przyciśnięcie przycisku „#” w trybie edycji numeru

ECO-DECT

- ☐ Do 60% niższe zużycie energii² (energooszczędny zasilacz impulsowy na wyposażeniu)
- ☐ Redukcja mocy nadawania prawie do zera po odstawieniu słuchawki do stacji bazowej (tylko przy 1 zalogowanej słuchawce)
- ☐ Tryb ECO Plus – redukcja do 100% mocy nadawania dla wszystkich zalogowanych słuchawek⁴
- ☐ Płynna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową a słuchawką

Akcesoria

- ☐ Gigaset Repeater
- ☐ Maksymalnie 4 słuchawki zalogowane w stacji bazowej

Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką

- ☐ Darmowe rozmowy wewnętrzne między słuchawkami
- ☐ 2 rozmowy jednocześnie (1 zewnętrzna, 1 wewnętrzna)
- ☐ Transfer książki telefonicznej między słuchawkami
- ☐ Połączenia wewnętrzne do wszystkich lub do wybranej słuchawki
- ☐ Przekazywanie połączeń zewnętrznych do innych słuchawek z uprzednią konsultacją
- ☐ Konferencja trójstronna (1 rozm. zewn. + 2 rozm. wewn.)
- ☐ Połączenia zewnętrzne sygnalizowane we wszystkich słuchawkach

Dane techniczne

Słuchawka

- ☐ Czas gotowości: do 200 godzin
- ☐ Czas rozmów: do 18 godzin
- ☐ Akumulator: 2xAAA (NiMH, 400 mAh)
- ☐ Zasięg w pomieszczeniu: do 50 metrów
- ☐ Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów
- ☐ Wymiary:

Długość:	31 mm
Szerokość:	47 mm
Wysokość:	151 mm
- ☐ Masa: 100 g

Stacja bazowa

- ☐ Zasilanie 230V poprzez załączony zasilacz impulsowy
- ☐ Ładowanie słuchawki w stacji bazowej
- ☐ Możliwość montażu na ścianie
- ☐ Przycisk przywołania słuchawek na froncie stacji bazowej
- ☐ Podłączenie do 1 linii analogowej PSTN (RJ11)
- ☐ Możliwość zameldowania 4 słuchawek
- ☐ Wymiary:

Długość:	61 mm
Szerokość:	80 mm
Wysokość:	89 mm
- ☐ Masa: 68 g

Zawartość opakowania

- ☐ 1 słuchawka
- ☐ 1 stacja bazowa
- ☐ 2 akumulatory AAA (NiMH, 400 mAh)
- ☐ 1 pokrywa akumulatorów
- ☐ 1 zasilacz do stacji bazowej
- ☐ 1 kabel telefoniczny
- ☐ 1 instrukcja obsługi

Kolor

Czarny

- ¹ funkcja zależna od operatora
- ² w porównaniu do telefonów Gigaset poprzedniej generacji
- ³ dla wszystkich zarejestrowanych słuchawek – w porównaniu do wyłączonego trybu ECO oraz telefonów Gigaset nieobsługujących standardu ECO DECT
- ⁴ kiedy słuchawka przejdzie w stan czuwania lub jest ładowana i gdy wszystkie zarejestrowane słuchawki wspierają tryb ECO Plus

Gigaset A130

Part number: S30852-H2412-S201
Kod EAN: 4250366838311