


OSPRZĘT I AKCESORIA ELEKTROTECHNICZNE

Dane techniczne


Materiał izolacyjny	PCW samogasnące zgodne z dyrektywą 2002/95/WE
Norma	IEC 60.227
Atesty	BBJ-SEP, UL, Polski Rejestr Statków
Kolor	○ żółty, nadruk czarny ●

Małe zestawy oznaczników do przewodów i kabli typu MZ

Zestawy oznaczników typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Małe zestawy oznaczników zawierają wyłącznie cyfry od zera do dziewięciu. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C.




MZ-1...MZ-4




MZ-0

Nr katal.	Typ	Przekrój przewodu	O zewn. przewodu	Wymiary (a / h / L)	Nadruk	Opakow.
51-01Z0	MZ-0	0,15...1mm	1,1...2,5mm	6 / 3 / 5mm	"0"... "9"	300szt.
51-11Z0	MZ-1	0,5...2,5mm	1,7...4,1mm	6 / 7 / 5mm	"0"... "9"	300szt.
51-21Z0	MZ-2	2,5...6mm	3...6,5mm	7 / 9 / 5mm	"0"... "9"	300szt.
51-31Z0	MZ-3	6...35mm	6...11mm	10 / 16 / 5mm	"0"... "9"	300szt.
51-41Z0	MZ-4	16...70mm	10...16mm	14 / 21 / 5mm	"0"... "9"	300szt.




Oznaczniki do przewodów i kabli typ MZ

Oznaczniki typu MZ są przeznaczone do adresowania przewodów i kabli w wiązkach doprowadzanych do zacisków. Wykonane z materiału samogasnącego w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem w postaci nacinanego węża, co umożliwia odrywanie pojedynczych symboli. Oznaczniki są odporne na działanie paliw płynnych, olejów, kwasów i rozpuszczalników. Zakres temperatury otoczenia: -30...+100°C



MZ-1...MZ-5



MZ-0

Typ	Przekrój przewodu	O zewn. przewodu	Wymiary (a / h / L)	Masa (1000szt.)
MZ-0	0,15...1mm	1,1...2,5mm	6 / 3 / 5mm	0,08kg
MZ-1	0,5...2,5mm	1,7...4,1mm	6 / 7 / 5mm	0,1kg
MZ-2	2,5...6mm	3...6,5mm	7 / 9 / 5mm	0,15kg
MZ-3	6...35mm	6...11mm	10 / 16 / 5mm	0,3kg
MZ-4	16...70mm	10...16mm	14 / 21 / 5mm	0,6kg
MZ-5	70...150mm	15...20mm	16 / 25 / 5mm	0,9kg

Nr katal.	Nadruk	Nr katal.	Nadruk	Nr katal.	Nadruk	Nr katal.	Nadruk	Nr katal.	Nadruk	Nr katal.	Nadruk	Opak.
51-□10=	"="	51-□10A	"A"	51-□10V	"V"	51-□10PM	"p"	51-□1D0	"1...10"	51-□1S0	"201...210"	250szt.
51-□10:	":"	51-□10B	"B"	51-□10W	"W"	51-□10RM	"r"	51-□1D1	"11...20"	51-□1S1	"211...220"	250szt.
51-□10,	","	51-□10C	"C"	51-□10X	"X"	51-□10SM	"s"	51-□1D2	"21...30"	51-□1S2	"221...230"	250szt.
51-□10;	";"	51-□10D	"D"	51-□10Y	"Y"	51-□10TM	"t"	51-□1D3	"31...40"	51-□1S3	"231...240"	250szt.
51-□10+	"+"	51-□10E	"E"	51-□10Z	"Z"	51-□10UM	"u"	51-□1D4	"41...50"	51-□1S4	"241...250"	250szt.
51-□10-	"-"	51-□10F	"F"	51-□10AM	"a"	51-□10VM	"v"	51-□1D5	"51...60"	51-□1S5	"251...260"	250szt.
51-□10/	"/"	51-□10G	"G"	51-□10BM	"b"	51-□10WM	"w"	51-□1D6	"61...70"	51-□1S6	"261...270"	250szt.
51-□10~	"~"	51-□10H	"H"	51-□10CM	"c"	51-□10XM	"x"	51-□1D7	"71...80"	51-□1S7	"271...280"	250szt.
51-□1MA	"↓"	51-□10I	"I"	51-□10DM	"d"	51-□10YM	"y"	51-□1D8	"81...90"	51-□1S8	"281...290"	250szt.
51-□1PE	"PE"	51-□10J	"J"	51-□10EM	"e"	51-□10ZM	"z"	51-□1D9	"91...100"	51-□1S9	"291...300"	250szt.
51-□1L1	"L1"	51-□10K	"K"	51-□10FM	"f"	51-□100	"0"	51-□1H0	"101...110"	51-□1T0	"301...310"	250szt.
51-□1L2	"L2"	51-□10L	"L"	51-□10GM	"g"	51-□101	"1"	51-□1H1	"111...120"	51-□1T1	"311...320"	250szt.
51-□1L3	"L3"	51-□10M	"M"	51-□10HM	"h"	51-□102	"2"	51-□1H2	"121...130"	51-□1T2	"321...330"	250szt.
51-□1PP	"PEN"	51-□10N	"N"	51-□10IM	"i"	51-□103	"3"	51-□1H3	"131...140"	51-□1T3	"331...340"	250szt.
51-□1LX	"L1,L2,L3"	51-□10O	"O"	51-□10JM	"j"	51-□104	"4"	51-□1H4	"141...150"	51-□1T4	"341...350"	250szt.
51-□10.	" "	51-□10P	"P"	51-□10KM	"k"	51-□105	"5"	51-□1H5	"151...160"	51-□1T5	"351...360"	250szt.
51-□1BN	"bez nadruku"	51-□10R	"R"	51-□10LM	"l"	51-□106	"6"	51-□1H6	"161...170"	51-□1T6	"361...370"	250szt.
—	—	51-□10S	"S"	51-□10MM	"m"	51-□107	"7"	51-□1H7	"171...180"	51-□1T7	"371...380"	250szt.
—	—	51-□10T	"T"	51-□10NM	"n"	51-□108	"8"	51-□1H8	"181...190"	51-□1T8	"381...390"	250szt.
—	—	51-□10U	"U"	51-□10OM	"o"	51-□109	"9"	51-□1H9	"191...200"	51-□1T9	"391...400"	250szt.

MZ-0 — 0
MZ-1 — 1
MZ-2 — 2
MZ-3 — 3
MZ-4 — 4
MZ-5 — 5

MZ-0 — 0
MZ-1 — 1
MZ-2 — 2
MZ-3 — 3
MZ-4 — 4
MZ-5 — 5

MZ-0 — 0
MZ-1 — 1
MZ-2 — 2
MZ-3 — 3
MZ-4 — 4
MZ-5 — 5

MZ-0 — 0
MZ-1 — 1
MZ-2 — 2
MZ-3 — 3
MZ-4 — 4
MZ-5 — 5

MZ-0 — 0
MZ-1 — 1
MZ-2 — 2
MZ-3 — 3
MZ-4 — 4
MZ-5 — 5

MZ-0 — 0
MZ-1 — 1
MZ-2 — 2
MZ-3 — 3
MZ-4 — 4
MZ-5 — 5

MZ