

Eazy Volt Pro LED Tester elektryka 6..690VAC/DC

[nr kat. 306218]

Eazy Volt Pro LCD Tester elektryka 1..1000VAC, 1..1500VDC

nr kat. 306219

Eazy Volt Basic LED Tester elektryka 10..690VAC/DC

[nr kat. 306217]



Specyfikacja	EV PRO LCD	EV PRO LED	EV BASIC
Kategoria pomiarowa	III 1000V/IV600V	III 1000V/IV600V	III 600V/II 690V
Stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529	IP64	IP64	IP54
EN/61243-3:2014	✓	✓	✓
Zakres wskaz. napięć	1...1000V AC, 1...1500V DC	6...690V AC/DC	10...690V AC/DC
Linijka/ bargraf	LCD 8segm	LED 8segm	LED 7segm
Podświetlany LCD	✓		
Wskaźnik polaryzacji	✓	✓	✓
Test ciągłości obwodu	<500kΩ+50%	<500kΩ+50%	0...500kΩ+50%
Test zadziałania RCD 10mA/30mA	✓ 30mA		
Jednobiegunowe wskazanie fazy	✓	✓	✓
Pomiar częstotliwości	1...800.0 Hz		
Pomiar rezystancji	0...2000 Ω		
Detekcja bezkontaktowa napięcia NCV	✓		
Funkcja zatrzymania wskazań HOLD	✓		
Sygnalizacja dźwiękowa	✓	✓	✓
Sygnalizacja optyczna	✓	✓	✓
Sygnalizacja wibracjami	✓		
Auto Test	✓	✓	
Dwubiegunowy wskaźnik kolejności faz	170...1000V (40-70Hz)	70...690V (40-70Hz)	100V...690V (50-60Hz)
Zakres częstotliwości pracy	16...800 Hz	16...800 Hz	50...60 Hz
Latarka LED	✓	✓	
Wymiary mm	280 x 74 x 34	280 x 74 x 34	221 x 61 x 27
Masa z bateriami	220g	220g	155g

